

ApresiaLightGM200 シリーズ

Ver. 2.02

MIB 項目の実装仕様

APRESIA Systems 株式会社

制定・改訂来歴表

No.	年 月 日	内 容
-	2024 年 06 月 13 日	新規作成

はじめに

本資料は、ApresiaLightGM200 シリーズに実装されている MIB 仕様について記載したものです。

ApresiaLightGM200 シリーズは SNMPv1/v2c/v3 に対応しています。

本書適用の機種一覧表

シリーズ名	品名	型式
ApresiaLightGM200 シリーズ	ApresiaLightGM212GT-SS	APLGM212GTSS
	ApresiaLightGM220GT-SS	APLGM220GTSS
	ApresiaLightGM228GT-SS	APLGM228GTSS
	ApresiaLightGM212GT-POE	APLGM212GTPOE
	ApresiaLightGM220GT-POE	APLGM220GTPOE
	ApresiaLightGM228GT-POE	APLGM228GTPOE



この注意シンボルは、そこに記述されている事項が人身の安全と直接関係しない注意書きに関するものであることを示し、注目させる為に用います。



本装置では、本書に記載している MIB/TRAP のみサポートしております。本書に記載されていない、あるいはサポートされていないと記載されている MIB オブジェクトへのアクセスは許可されないか、もしくは期待されない応答を返す可能性があります。

Apresia は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

Ethernet/イーサネットは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。

その他ブランド名は、各所有者の商標もしくは登録商標です。

目次

1. 標準 MIB 一覧.....	5
1.1 RFC1213-MIB	5
1.2 BRIDGE-MIB	7
1.3 EtherLike-MIB	8
1.4 RMON2-MIB	9
1.5 RMON-MIB.....	16
1.6 SNMPv2-MIB	19
1.7 IF-MIB	21
1.8 SNMP-FRAMEWORK-MIB.....	22
1.9 SNMP-MPD-MIB	23
1.10 SNMP-NOTIFICATION-MIB.....	24
1.11 SNMP-TARGET-MIB.....	25
1.12 SNMP-USER-BASED-SM-MIB	26
1.13 SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB	27
1.14 SNMP-COMMUNITY-MIB.....	28
1.15 RADIUS-AUTH-CLIENT-MIB	29
1.16 RADIUS-ACC-CLIENT-MIB.....	30
1.17 ENTITY-MIB	31
1.18 RFC3621-MIB	32
1.19 P-BRIDGE-MIB	33
1.20 Q-BRIDGE-MIB	34
1.21 DISMAN-PING-MIB	36
1.22 DISMAN-TRACEROUTE-MIB.....	38
1.23 IEEE8021-PAE-MIB.....	40
1.24 LLDP-MIB.....	42
1.25 LLDP-EXT-DOT1-MIB	45
1.26 LLDP-EXT-DOT3-MIB	47
1.27 LLDP-EXT-MED-MIB	49
1.28 IEEE8023-LAG-MIB	51
1.29 IP-FORWARD-MIB	53
1.30 IP-MIB.....	54
1.31 TCP-MIB	60
1.32 UDP-MIB	61
1.33 IEEE8021-MSTP-MIB	62
1.34 IEEE8021-SPANNING-TREE-MIB	65
2. プライベート MIB 一覧.....	67
2.1 プライベート MIB 上位階層	67
2.2 gm2Admin サブツリー.....	67
2.3 gm2Hardware サブツリー	67

2.4 gm2System サブツリー.....	69
2.5 gm2Function サブツリー.....	69
2.6 gm2Traps サブツリー.....	72
3. プライベート MIB 仕様.....	75
3.1 gm2Admin.....	75
3.2 gm2Hardware.....	77
3.3 gm2System.....	83
3.4 gm2Function	86
4. 対応 SNMP トラップ	99
4.1 標準トラップ一覧	99
4.2 プライベートトラップ仕様.....	100
4.3 プライベートトラップの対応バージョン	108

1. 標準 MIB 一覧

1.1 RFC1213-MIB

MIB		説明
interfaces(2)		OID: 1.3.6.1.2.1.2
	ifNumber(1)	
	ifTable(2)/ifEntry(1)	
	ifIndex(1)	
	ifDescr(2)	
	ifType(3)	
	ifMtu(4)	
	ifSpeed(5)	
	ifPhysAddress(6)	
	ifAdminStatus(7)	up(1), down(2)のみ
	ifOperStatus(8)	
	ifLastChange(9)	
	ifInOctets(10)	
	ifInUcastPkts(11)	
	ifInNUcastPkts(12)	
	ifInDiscards(13)	
	ifInErrors(14)	
	ifInUnknownProtos(15)	サポートしていません
	ifOutOctets(16)	
	ifOutUcastPkts(17)	
	ifOutNUcastPkts(18)	
	ifOutDiscards(19)	
	ifOutErrors(20)	
	ifOutQLen(21)	サポートしていません
	ifSpecific(22)	サポートしていません
ip(4)		OID: 1.3.6.1.2.1.4
	ipRouteTable(21)/ ipRouteEntry(1)	
	ipRouteDest(1)	
	ipRouteIfIndex(2)	
	ipRouteMetric1(3)	
	ipRouteMetric2(4)	
	ipRouteMetric3(5)	
	ipRouteMetric4(6)	
	ipRouteNextHop(7)	

	ipRouteType(8)	
	ipRouteProto(9)	
	ipRouteAge(10)	サポートしていません
	ipRouteMask(11)	
	ipRouteMetric5(12)	
	ipRouteInfo(13)	
	ipRoutingDiscards(23)	
tcp(6)		OID: 1.3.6.1.2.1.6
	tcpRtoAlgorithm(1)	
	tcpRtoMin(2)	
	tcpRtoMax(3)	
	tcpMaxConn(4)	
	tcpActiveOpens(5)	
	tcpPassiveOpens(6)	
	tcpAttemptFails(7)	サポートしていません
	tcpEstabResets(8)	
	tcpCurrEstab(9)	
	tcpInSegs(10)	
	tcpOutSegs(11)	
	tcpRetransSegs(12)	
	tcpConnTable(13)/ tcpConnEntry(1)	
	tcpConnState(1)	読み取り操作のみ
	tcpConnLocalAddress(2)	
	tcpConnLocalPort(3)	
	tcpConnRemAddress(4)	
	tcpConnRemPort(5)	
	tcpInErrs(14)	
	tcpOutRsts(15)	
udp(7)		OID: 1.3.6.1.2.1.7
	udpInDatagrams(1)	
	udpNoPorts(2)	
	udpInErrors(3)	
	udpOutDatagrams(4)	
	udpTable(5)/udpEntry(1)	
	udpLocalAddress(1)	
	udpLocalPort(2)	

1.2 BRIDGE-MIB

MIB		説明
dot1dBase(1)		OID: 1.3.6.1.2.1.17.1
	dot1dBaseBridgeAddress(1)	サポートしていません
	dot1dBaseNumPorts(2)	
	dot1dBaseType(3)	サポートしていません
dot1dTp(4)		OID: 1.3.6.1.2.1.17.4
	dot1dTpLearnedEntryDiscards(1)	サポートしていません
	dot1dTpAgingTime(2)	
	dot1dTpFdbTable(3)/ dot1dTpFdbEntry(1)	
	dot1dTpFdbAddress(1) dot1dTpFdbPort(2) dot1dTpFdbStatus(3)	
	dot1dTpPortTable(4)/ dot1dTpPortEntry(1)	
	dot1dTpPort(1) dot1dTpPortMaxInfo(2) dot1dTpPortInFrames(3) dot1dTpPortOutFrames(4) dot1dTpPortInDiscards(5)	

1.3 EtherLike-MIB

MIB		説明
Dot3(7)		OID: 1.3.6.1.2.1.10.7
	dot3StatsTable(2)/ dot3StatsEntry(1)	
	dot3StatsIndex(1)	
	dot3StatsAlignmentErrors(2)	サポートしていません
	dot3StatsFCSErrors(3)	
	dot3StatsSingleCollisionFrames(4)	
	dot3StatsMultipleCollisionFrames(5)	
	dot3StatsSQETestErrors(6)	サポートしていません
	dot3StatsDeferredTransmissions(7)	
	dot3StatsLateCollisions(8)	
	dot3StatsExcessiveCollisions(9)	
	dot3StatsInternalMacTransmitErrors(10)	サポートしていません
	dot3StatsCarrierSenseErrors(11)	サポートしていません
	dot3StatsFrameTooLongs(13)	
	dot3StatsInternalMacReceiveErrors(16)	サポートしていません
	dot3StatsEtherChipSet(17)	サポートしていません
	dot3StatsSymbolErrors(18)	
	dot3StatsDuplexStatus(19)	
	dot3PauseTable(10)/ dot3PauseEntry(1)	
	dot3PauseAdminMode(1)	
	dot3PauseOperMode(2)	
	dot3InPauseFrames(3)	
	dot3OutPauseFrames(4)	

1.4 RMON2-MIB

MIB		説明
rmon(16)		OID: 1.3.6.1.2.1.16
statistics(1)		
etherStats2Table(4)/ etherStats2Entry(1)		
etherStatsDroppedFrames(1)		
etherStatsCreateTime(2)		
tokenRingMLStats2Table(5)/ tokenRingMLStats2Entry(1)		
tokenRingMLStatsDroppedFrames(1)		
tokenRingMLStatsCreateTime(2)		
tokenRingPStats2Table(6)/ tokenRingPStats2Entry(1)		
tokenRingPStatsDroppedFrames(1)		
tokenRingPStatsCreateTime(2)		
history(2)		
historyControl2Table(5)/ historyControl2Entry(1)		
historyControlDroppedFrames(1)		
hosts(4)		
hostControl2Table(4)/ hostControl2Entry(1)		
hostControlDroppedFrames(1)		
hostControlCreateTime(2)		
matrix(6)		
matrixControl2Table(4)/ matrixControl2Entry(1)		
matrixControlDroppedFrames(1)		
matrixControlCreateTime(2)		
filter(7)		
channel2Table(3)/ channel2Entry(1)		
channelDroppedFrames(1)		
channelCreateTime(2)		
filter2Table(4)/ filter2Entry(1)		
filterProtocolDirDataLocalIndex(1)		
filterProtocolDirLocalIndex(2)		

tokenRing(10)	
ringStationControl2Table(7)/ ringStationControl2Entry(1)	
ringStationControlDroppedFrames(1)	
ringStationControlCreateTime(2)	
sourceRoutingStats2Table(8)/ sourceRoutingStats2Entry(1)	
sourceRoutingStatsDroppedFrames(1)	
sourceRoutingStatsCreateTime(2)	
protocolDir(11)	
protocolDirLastChange(1)	
protocolDirTable(2)/ protocolDirEntry(1)	
protocolDirID(1)	
protocolDirParameters(2)	
protocolDirLocalIndex(3)	
protocolDirDescr(4)	
protocolDirType(5)	
protocolDirAddressMapConfig(6)	
protocolDirHostConfig(7)	
protocolDirMatrixConfig(8)	
protocolDirOwner(9)	
protocolDirStatus(10)	
protocolDist(12)	
protocolDistControlTable(1)/ protocolDistControlEntry(1)	
protocolDistControlIndex(1)	
protocolDistControlDataSource(2)	
protocolDistControlDroppedFrames(3)	
protocolDistControlCreateTime(4)	
protocolDistControlOwner(5)	
protocolDistControlStatus(6)	
protocolDistStatsTable(2)/ protocolDistStatsEntry(1)	
protocolDistStatsPkts(1)	
protocolDistStatsOctets(2)	
addressMap(13)	
addressMapInserts(1)	
addressMapDeletes(2)	

	addressMapMaxDesiredEntries(3)	
	addressMapControlTable(4)/ addressMapControlEntry(1)	
	addressMapControlIndex(1)	
	addressMapControlDataSource(2)	
	addressMapControlDroppedFrames(3)	
	addressMapControlOwner(4)	
	addressMapControlStatus(5)	
	addressMapTable(5)/ addressMapEntry(1)	
	addressMapTimeMark(1)	
	addressMapNetworkAddress(2)	
	addressMapSource(3)	
	addressMapPhysicalAddress(4)	
	addressMapLastChange(5)	
	nlHost(14)	
	hlHostControlTable(1)/ hlHostControlEntry(1)	
	hlHostControlIndex(1)	
	hlHostControlDataSource(2)	
	hlHostControlNlDroppedFrames(3)	
	hlHostControlNlInserts(4)	
	hlHostControlNlDeletes(5)	
	hlHostControlNlMaxDesiredEntries(6)	
	hlHostControlAlDroppedFrames(7)	
	hlHostControlAlInserts(8)	
	hlHostControlAlDeletes(9)	
	hlHostControlAlMaxDesiredEntries(10)	
	hlHostControlOwner(11)	
	hlHostControlStatus(12)	
	nlHostTable(2)/ nlHostEntry(1)	
	nlHostTimeMark(1)	
	nlHostAddress(2)	
	nlHostInPkts(3)	
	nlHostOutPkts(4)	
	nlHostInOctets(5)	
	nlHostOutOctets(6)	
	nlHostOutMacNonUnicastPkts(7)	

	nlHostCreateTime(8)	
	nlMatrix(15)	
	hlMatrixControlTable(1)/ hlMatrixControlEntry(1)	
	hlMatrixControlIndex(1)	
	hlMatrixControlDataSource(2)	
	hlMatrixControlNlDroppedFrames(3)	
	hlMatrixControlNlInserts(4)	
	hlMatrixControlNlDeletes(5)	
	hlMatrixControlNlMaxDesiredEntries(6)	
	hlMatrixControlAlDroppedFrames(7)	
	hlMatrixControlAlInserts(8)	
	hlMatrixControlAlDeletes(9)	
	hlMatrixControlAlMaxDesiredEntries(10)	
	hlMatrixControlOwner(11)	
	hlMatrixControlStatus(12)	
	nlMatrixSDTable(2)/ nlMatrixSDEntry(1)	
	nlMatrixSDTimeMark(1)	
	nlMatrixSDSourceAddress(2)	
	nlMatrixSDDestAddress(3)	
	nlMatrixSDPkts(4)	
	nlMatrixSDOctets(5)	
	nlMatrixSDCreateTime(6)	
	nlMatrixDSTable(3)/ nlMatrixDSEntry(1)	
	nlMatrixDSTimeMark(1)	
	nlMatrixDSSourceAddress(2)	
	nlMatrixDSDestAddress(3)	
	nlMatrixDSPkts(4)	
	nlMatrixDSOctets(5)	
	nlMatrixDSCCreateTime(6)	
	nlMatrixTopNControlTable(4)/ nlMatrixTopNControlEntry(1)	
	nlMatrixTopNControlIndex(1)	
	nlMatrixTopNControlMatrixIndex(2)	
	nlMatrixTopNControlRateBase(3)	
	nlMatrixTopNControlTimeRemaining(4)	
	nlMatrixTopNControlGeneratedReports(5)	

	nlMatrixTopNControlDuration(6)	
	nlMatrixTopNControlRequestedSize(7)	
	nlMatrixTopNControlGrantedSize(8)	
	nlMatrixTopNControlStartTime(9)	
	nlMatrixTopNControlOwner(10)	
	nlMatrixTopNControlStatus(11)	
	nlMatrixTopNTable(5)/ nlMatrixTopNEntry(1)	
	nlMatrixTopNIndex(1)	
	nlMatrixTopNProtocolDirLocalIndex(2)	
	nlMatrixTopNSourceAddress(3)	
	nlMatrixTopNDestAddress(4)	
	nlMatrixTopNPktRate(5)	
	nlMatrixTopNReversePktRate(6)	
	nlMatrixTopNOctetRate(7)	
	nlMatrixTopNReverseOctetRate(8)	
	alHost(16)	
	alHostTable(1)/ alHostEntry(1)	
	alHostTimeMark(1)	
	alHostInPkts(2)	
	alHostOutPkts(3)	
	alHostInOctets(4)	
	alHostOutOctets(5)	
	alHostCreateTime(6)	
	alMatrix(17)	
	alMatrixSDTable(1)/ alMatrixSDEntry(1)	
	alMatrixSDTimeMark(1)	
	alMatrixSDPkts(2)	
	alMatrixSDOctets(3)	
	alMatrixSDCreateTime(4)	
	alMatrixDSTable(2)/ alMatrixDSEntry(1)	
	alMatrixDSTimeMark(1)	
	alMatrixDSPPkts(2)	
	alMatrixDSOctets(3)	
	alMatrixDSCCreateTime(4)	

alMatrixTopNControlTable(3)/	
alMatrixTopNControlEntry(1)	
alMatrixTopNControlIndex(1)	
alMatrixTopNControlMatrixIndex(2)	
alMatrixTopNControlRateBase(3)	
alMatrixTopNControlTimeRemaining(4)	
alMatrixTopNControlGeneratedReports(5)	
alMatrixTopNControlDuration(6)	
alMatrixTopNControlRequestedSize(7)	
alMatrixTopNControlGrantedSize(8)	
alMatrixTopNControlStartTime(9)	
alMatrixTopNControlOwner(10)	
alMatrixTopNControlStatus(11)	
alMatrixTopNTable(4)/	
alMatrixTopNEntry(1)	
alMatrixTopNIndex(1)	
alMatrixTopNProtocolDirLocalIndex(2)	
alMatrixTopNSourceAddress(3)	
alMatrixTopNDestAddress(4)	
alMatrixTopNAppProtocolDirLocalIndex(5)	
alMatrixTopNPktRate(6)	
alMatrixTopNReversePktRate(7)	
alMatrixTopNOctetRate(8)	
alMatrixTopNReverseOctetRate(9)	
usrHistory(18)	
usrHistoryControlTable(1)/	
usrHistoryControlEntry(1)	
usrHistoryControlIndex(1)	
usrHistoryControlObjects(2)	
usrHistoryControlBucketsRequested(3)	
usrHistoryControlBucketsGranted(4)	
usrHistoryControlInterval(5)	
usrHistoryControlOwner(6)	
usrHistoryControlStatus(7)	
usrHistoryObjectTable(2)/	
usrHistoryObjectEntry(1)	
usrHistoryObjectIndex(1)	
usrHistoryObjectVariable(2)	
usrHistoryObjectSampleType(3)	

usrHistoryTable(3)/ usrHistoryEntry(1)		
	usrHistorySampleIndex(1)	
	usrHistoryIntervalStart(2)	
	usrHistoryIntervalEnd(3)	
	usrHistoryAbsValue(4)	
	usrHistoryValStatus(5)	
probeConfig(19)		
	probeCapabilities(1)	
	probeSoftwareRev(2)	
	probeHardwareRev(3)	
	probeDateTime(4)	サポートしていません
	probeResetControl(5)	
	probeDownloadFile(6)	
	probeDownloadTFTPServer(7)	
	probeDownloadAction(8)	
	probeDownloadStatus(9)	
netConfigTable(11)/ netConfigEntry(1)		
	netConfigIPAddress(1)	
	netConfigSubnetMask(2)	
	netConfigStatus(3)	
	netDefaultGateway(12)	

1.5 RMON-MIB

MIB		説明
statistics(1)		OID: 1.3.6.1.2.1.16.1
etherStatsTable(1)/ etherStatsEntry(1)		
etherStatsIndex(1)		
etherStatsDataSource(2)		
etherStatsDropEvents(3)		
etherStatsOctets(4)		
etherStatsPkts(5)		
etherStatsBroadcastPkts(6)		
etherStatsMulticastPkts(7)		
etherStatsCRCAlignErrors(8)		
etherStatsUndersizePkts(9)		
etherStatsOversizePkts(10)		
etherStatsFragments(11)		
etherStatsJabbers(12)		
etherStatsCollisions(13)		
etherStatsPkts64Octets(14)		送受信データの合計値になります。
etherStatsPkts65to127Octets(15)		送受信データの合計値になります。
etherStatsPkts128to255Octets(16)		送受信データの合計値になります。
etherStatsPkts256to511Octets(17)		送受信データの合計値になります。
etherStatsPkts512to1023Octets(18)		送受信データの合計値になります。
etherStatsPkts1024to1518Octets(19)		送受信データの合計値になります。
etherStatsOwner(20)		
etherStatsStatus(21)		
history(2)		OID: 1.3.6.1.2.1.16.2
historyControlTable(1)/ historyControlEntry(1)		
historyControlIndex(1)		
historyControlDataSource(2)		
historyControlBucketsRequested(3)		
historyControlBucketsGranted(4)		
historyControlInterval(5)		
historyControlOwner(6)		
historyControlStatus(7)		
etherHistoryTable(2)/ etherHistoryEntry(1)		
etherHistoryIndex(1)		

	etherHistorySampleIndex(2)	
	etherHistoryIntervalStart(3)	
	etherHistoryDropEvents(4)	
	etherHistoryOctets(5)	
	etherHistoryPkts(6)	
	etherHistoryBroadcastPkts(7)	
	etherHistoryMulticastPkts(8)	
	etherHistoryCRCAlignErrors(9)	
	etherHistoryUndersizePkts(10)	
	etherHistoryOversizePkts(11)	
	etherHistoryFragments(12)	
	etherHistoryJabbers(13)	
	etherHistoryCollisions(14)	
	etherHistoryUtilization(15)	
alarm(3)		OID: 1.3.6.1.2.1.16.3
	alarmTable(1)/alarmEntry(1)	
	alarmIndex(1)	
	alarmInterval(2)	
	alarmVariable(3)	
	alarmSampleType(4)	
	alarmValue(5)	
	alarmStartupAlarm(6)	
	alarmRisingThreshold(7)	
	alarmFallingThreshold(8)	
	alarmRisingEventIndex(9)	
	alarmFallingEventIndex(10)	
	alarmOwner(11)	
	alarmStatus(12)	
event(9)		OID: 1.3.6.1.2.1.16.9
	eventTable(1)/eventEntry(1)	
	eventIndex(1)	
	eventDescription(2)	
	eventType(3)	
	eventCommunity(4)	
	eventLastTimeSent(5)	
	eventOwner(6)	
	eventStatus(7)	
	logTable(2)/logEntry(1)	
	logEventIndex(1)	

	logIndex(2)	
	logTime(3)	
	logDescription(4)	

1.6 SNMPv2-MIB

MIB		説明
mgmt(2)		OID: 1.3.6.1.2
1	mib-2(1)	
	system(1)	
	sysDescr(1)	
	sysObjectID(2)	
	sysUpTime(3)	
	sysContact(4)	
	sysName(5)	
	sysLocation(6)	
	sysServices(7)	
	sysORLastChange(8)	
	sysORTable(9)/ sysOREntry(1)	
	sysORIndex(1)	
	sysORID(2)	
	sysORDescr(3)	
	sysORUpTime(4)	
	snmp(11)	
	snmpInPkts(1)	
	snmpOutPkts(2)	
	snmpInBadVersions(3)	
	snmpInBadCommunityNames(4)	
	snmpInBadCommunityUses(5)	
	snmpInASNParseErrs(6)	
	snmpInTooBigs(8)	
	snmpInNoSuchNames(9)	
	snmpInBadValues(10)	
	snmpInReadOnly(11)	
	snmpInGenErrs(12)	
	snmpInTotalReqVars(13)	
	snmpInTotalSetVars(14)	
	snmpInGetRequests(15)	
	snmpInGetNexts(16)	
	snmpInSetRequests(17)	
	snmpInGetResponses(18)	
	snmpInTraps(19)	
	snmpOutTooNigs(20)	

		snmpOutNoSuchNames(21)	
		snmpOutBadValues(22)	
		snmpOutGenErrs(24)	
		snmpOutGetRequests(25)	
		snmpOutGetNexts(26)	
		snmpOutSetRequests(27)	
		snmpOutGetResponses(28)	
		snmpOutTraps(29)	
		snmpEnableAuthenRraps(30)	
		snmpSilentDrops(31)	
		snmpProxyDrops(32)	
	snmpV2(6)		OID: 1.3.6.1.6
	snmpModules(3)		
		snmpMIB(1)	
		snmpMIBObjects(1)	
		snmpTrap(4)	
		snmpTrapOID(1)	
		snmpTrapEnterprise(3)	
		snmpSet(6)	
		snmpSetSerialNo(1)	

1.7 IF-MIB

MIB		説明
ifMIBObjects(1)		OID: 1.3.6.1.2.1.31.1
	ifXTable(1)/ifXEntry(1)	
	ifName(1)	
	ifInMulticastPkts(2)	
	ifInBroadcastPkts(3)	
	ifOutMulticastPkts(4)	
	ifOutBroadcastPkts(5)	
	ifHCInOctets(6)	
	ifHCInUcastPkts(7)	
	ifHCInMulticastPkts(8)	
	ifHCInBroadcastPkts(9)	
	ifHCOctets(10)	
	ifHCOctetsUcastPkts(11)	
	ifHCOctetsMulticastPkts(12)	
	ifHCOctetsBroadcastPkts(13)	
	ifLinkUpDownTrapEnable(14)	
	ifHighSpeed(15)	
	ifPromiscuousMode(16)	読み取りのみ
	ifConnectorPresent(17)	
	ifAlias(18)	
	ifCounterDiscontinuityTime(19)	サポートしていません
ifTableLastChange(5)		
ifStackLastChange(6)		

1.8 SNMP-FRAMEWORK-MIB

MIB		説明
snmpEngine(1)		OID: 1.3.6.1.6.3.10.2.1
	snmpEngineID(1)	
	snmpEngineBoots(2)	
	snmpEngineTime(3)	
	snmpEngineMaxMessageSize(4)	

1.9 SNMP-MPD-MIB

MIB		説明
snmpMPDStats(1)		OID: 1.3.6.1.6.3.11.2.1
	snmpUnknownSecurityModels(1)	
	snmpInvalidMsgs(2)	
	snmpUnknownPDUHandlers(3)	

1.10 SNMP-NOTIFICATION-MIB

MIB		説明
snmpNotifyObjects(1)		OID: 1.3.6.1.6.3.13.1
	snmpNotifyTable(1)/ snmpNotifyEntry(1)	
	snmpNotifyName(1)	
	snmpNotifyTag(2)	
	snmpNotifyType(3)	
	snmpNotifyStorageType(4)	
	snmpNotifyRowStatus(5)	
	snmpNotifyFilterProfileTable(2)/ snmpNotifyFilterProfileEntry(1)	
	snmpNotifyFilterProfileName(1)	
	snmpNotifyFilterProfileStorType(2)	
	snmpNotifyFilterProfileRowStatus(3)	
	snmpNotifyFilterTable(3)/ snmpNotifyFilterEntry(1)	
	snmpNotifyFilterSubtree(1)	
	snmpNotifyFilterMask(2)	
	snmpNotifyFilterType(3)	
	snmpNotifyFilterStorageType(4)	
	snmpNotifyFilterRowStatus(5)	

1.11 SNMP-TARGET-MIB

MIB		説明
snmpTargetObjects(1)		OID: 1.3.6.1.6.3.12.1
	snmpTargetSpinLock(1)	
	snmpTargetAddrTable(2)/ snmpTargetAddrEntry(1)	
	snmpTargetAddrName(1)	
	snmpTargetAddrTDomain(2)	
	snmpTargetAddrTAddress(3)	
	snmpTargetAddrTimeout(4)	
	snmpTargetAddrRetryCount(5)	
	snmpTargetAddrTagList(6)	
	snmpTargetAddrParams(7)	
	snmpTargetAddrStorageType(8)	
	snmpTargetAddrRowStatus(9)	
	snmpTargetParamsTable(3)/ snmpTargetParamsEntry(1)	
	snmpTargetParamsName(1)	
	snmpTargetParamsMPModel(2)	
	snmpTargetParamsSecurityModel(3)	
	snmpTargetParamsSecurityName(4)	
	snmpTargetParamsSecurityLevel(5)	
	snmpTargetParamsStorageType(6)	
	snmpTargetParamsRowStatus(7)	
	snmpUnavailableContexts(4)	
	snmpUnknownContexts(5)	

1.12 SNMP-USER-BASED-SM-MIB

MIB		説明
usmMIBObjects(1)		OID: 1.3.6.1.6.3.15.1
	usmStats(1)	
	usmStatsUnsupportedSecLevels(1)	
	usmStatsNotInTimeWindows(2)	
	usmStatsUnknownUserNames(3)	
	usmStatsUnknownEngineIDs(4)	
	usmStatsWrongDigests(5)	
	usmStatsDecryptionErrors(6)	
	usmUser(2)	
	usmUserSpinLock(1)	
	usmUserTable(2)/ usmUserEntry(1)	
	usmUserEngineID(1)	
	usmUserName(2)	
	usmUserSecurityName(3)	
	usmUserCloneFrom(4)	
	usmUserAuthProtocol(5)	
	usmUserAuthKeyChange(6)	
	usmUserOwnAuthKeyChange(7)	
	usmUserPrivProtocol(8)	
	usmUserPrivKeyChange(9)	
	usmUserOwnPrivKeyChange(10)	
	usmUserPublic(11)	
	usmUserStorageType(12)	
	usmUserStatus(13)	

1.13 SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB

MIB		説明
vacmMIBObjects(1)		OID: 1.3.6.1.6.3.16.1
	vacmContextTable(1)/ vacmContextEntry(1)	
	vacmContextName(1)	
	vacmSecurityToGroupTable(2)/ vacmSecurityToGroupEntry(1)	
	vacmSecurityModel(1)	
	vacmSecurityName(2)	
	vacmGroupName(3)	
	vacmSecurityToGroupStorageType(4)	
	vacmSecurityToGroupStatus(5)	
	vacmAccessTable(4)/ vacmAccessEntry(1)	
	vacmAccessContextPrefix(1)	
	vacmAccessSecurityModel(2)	
	vacmAccessSecurityLevel(3)	
	vacmAccessContextMatch(4)	
	vacmAccessReadViewName(5)	
	vacmAccessWriteViewName(6)	
	vacmAccessNotifyViewName(7)	
	vacmAccessStorageType(8)	
	vacmAccessStatus(9)	
	vacmMIBViews(5)	
	vacmViewSpinLock(1)	
	vacmViewTreeFamilyTable(2)/ vacmViewTreeFamilyEntry(1)	
	vacmViewTreeFamilyViewName(1)	
	vacmViewTreeFamilySubtree(2)	
	vacmViewTreeFamilyMask(3)	
	vacmViewTreeFamilyType(4)	
	vacmViewTreeFamilyStorageType(5)	
	vacmViewTreeFamilyStatus(6)	

1.14 SNMP-COMMUNITY-MIB

MIB		説明
snmpCommunityMIBObjects(1)		OID: 1.3.6.1.6.3.18.1
	snmpCommunityTable(1)/ snmpCommunityEntry(1)	
	snmpCommunityIndex(1)	
	snmpCommunityName(2)	
	snmpCommunitySecurityName(3)	
	snmpCommunityContextEngineID(4)	
	snmpCommunityContextName(5)	
	snmpCommunityTransportTag(6)	
	snmpCommunityStorageType(7)	
	snmpCommunityStatus(8)	
	snmpTargetAddrExtTable(2)/ snmpTargetAddrExtEntry(1)	
	snmpTargetAddrTMask(1)	
	snmpTargetAddrMMS(2)	
	snmpTrapAddress(3)	
	snmpTrapCommunity(4)	

1.15 RADIUS-AUTH-CLIENT-MIB

MIB		説明
radiusAuthentication(1)		OID: 1.3.6.1.2.1.67.1
	radiusAuthClientMIB(2)	
	radiusAuthClientMIBObjects(1)	
	radiusAuthClient(1)	
	radiusAuthClientInvalidServerAddresses(1)	
	radiusAuthClientIdentifier(2)	
	radiusAuthServerExtTable(4) / radiusAuthServerExtEntry(1)	
	radiusAuthServerExtIndex(1)	
	radiusAuthServerInetAddressType(2)	
	radiusAuthServerInetAddress(3)	
	radiusAuthClientServerInetPortNumber(4)	
	radiusAuthClientExtRoundTripTime(5)	
	radiusAuthClientExtAccessRequests(6)	
	radiusAuthClientExtAccessRetransmissions(7)	
	radiusAuthClientExtAccessAccepts(8)	
	radiusAuthClientExtAccessRejects(9)	
	radiusAuthClientExtAccessChallenges(10)	
	radiusAuthClientExtMalformedAccessResponses(11)	
	radiusAuthClientExtBadAuthenticators(12)	
	radiusAuthClientExtPendingRequests(13)	
	radiusAuthClientExtTimeouts(14)	
	radiusAuthClientExtUnknownTypes(15)	
	radiusAuthClientExtPacketsDropped(16)	
	radiusAuthClientCounterDiscontinuity(17)	

1.16 RADIUS-ACC-CLIENT-MIB

MIB		説明
radiusAccounting(2)		OID: 1.3.6.1.2.1.67.2
	radiusAccClientMIB(2)	
	radiusAccClientMIBObjects(1)	
	radiusAccClient(1)	
	radiusAccClientInvalidServerAddresses(1)	
	radiusAccClientIdentifier(2)	
	radiusAccServerExtTable(4)/ radiusAccServerExtEntry(1)	
	radiusAccServerExtIndex(1)	
	radiusAccServerInetAddressType(2)	
	radiusAccServerInetAddress(3)	
	radiusAccClientServerInetPortNumber(4)	
	radiusAccClientExtRoundTripTime(5)	
	radiusAccClientExtRequests(6)	
	radiusAccClientExtRetransmissions(7)	
	radiusAccClientExtResponses(8)	
	radiusAccClientExtMalformedResponses(9)	
	radiusAccClientExtBadAuthenticators(10)	
	radiusAccClientExtPendingRequests(11)	
	radiusAccClientExtTimeouts(12)	
	radiusAccClientExtUnknownTypes(13)	
	radiusAccClientExtPacketsDropped(14)	
	radiusAccClientCounterDiscontinuity(15)	

1.17 ENTITY-MIB

MIB		説明
entityMIB(47)		OID: 1.3.6.1.2.1.47
	entityMIBObjects(1)	
	entityPhysical(1)	
	entPhysicalTable(1)/ entPhysicalEntry(1)	
	entPhysicalIndex(1)	
	entPhysicalDescr(2)	
	entPhysicalVendorType(3)	
	entPhysicalContainedIn(4)	
	entPhysicalClass(5)	
	entPhysicalParentRelPos(6)	
	entPhysicalName(7)	
	entPhysicalHardwareRev(8)	
	entPhysicalFirmwareRev(9)	
	entPhysicalSoftwareRev(10)	
	entPhysicalSerialNum(11)	
	entPhysicalMfgName(12)	
	entPhysicalModelName(13)	
	entPhysicalAlias(14)	サポートしていません
	entPhysicalAssetID(15)	サポートしていません
	entPhysicalIsFRU(16)	
	entityMapping(3)	
	entPhysicalContainsTable(3)/ entPhysicalContainsEntry(1)	
	entPhysicalChildIndex(1)	
	entityGeneral(4)	
	entLastChangeTime(1)	

1.18 RFC3621-MIB

MIB		説明
powerEthernetMIB(105)		OID: 1.3.6.1.2.1.105
	pethObjects(1)	
	pethPsePortTable(1)/ pethPsePortEntry(1)	
	pethPsePortGroupIndex(1)	
	pethPsePortIndex(2)	
	pethPsePortAdminEnable(3)	
	pethPsePortPowerPairsControlAbility(4)	
	pethPsePortPowerPairs(5)	
	pethPsePortDetectionStatus(6)	
	pethPsePortPowerPriority(7)	
	pethPsePortMPSAbsentCounter(8)	
	pethPsePortType(9)	
	pethPsePortPowerClassifications(10)	
	pethPsePortInvalidSignatureCounter(11)	
	pethPsePortPowerDeniedCounter(12)	
	pethPsePortOverLoadCounter(13)	
	pethPsePortShortCounter(14)	
	pethMainPseObjects(3)	
	pethMainPseTable(1)/ pethMainPseEntry(1)	
	pethMainPseGroupIndex(1)	
	pethMainPsePower(2)	
	pethMainPseOperStatus(3)	
	pethMainPseConsumptionPower(4)	
	pethMainPseUsageThreshold(5)	
	pethNotificationControl(4)	
	pethNotificationControlTable(1)/ pethNotificationControlEntry(1)	
	pethNotificationControlGroupIndex(1)	
	pethNotificationControlEnable(2)	

1.19 P-BRIDGE-MIB

MIB		説明
pBridgeMIB(6)		OID: 1.3.6.1.2.1.17.6
pBridgeMIBObjects(1)		
dot1dExtBase(1)		
dot1dDeviceCapabilities(1)		
dot1dTraficClassesEnabled(2)		
dot1dGmrpStatus(3)		読み取り操作のみ
dot1dPortCapabilitiesTable(4)/ dot1dPortCapabilitiesEntry(1)		
dot1dPortCapabilities(1)		
dot1dPriority(2)		
dot1dPortPriorityTable(1)/ dot1dPortPriorityEntry(1)		
dot1dPortDefaultUserPriority(1)		
dot1dPortNumTrafficClasses(2)		読み取り操作のみ
dot1dTraficClassTable(3)/ dot1dTraficClassEntry(1)		
dot1dTraficClassPriority(1)		
dot1dTraficClass(2)		
dot1dGarp(3)		
dot1dPortGarpTable(1)/ dot1dPortGarpEntry(1)		
dot1dPortGarpJoinTime(1)		
dot1dPortGarpLeaveTime(2)		
dot1dPortGarpLeaveAllTime(3)		

1.20 Q-BRIDGE-MIB

MIB		説明
qBridgeMIB(7)		
qBridgeMIBObjects(1)		
dot1qBase(1)		
dot1qVlanVersionNumber(1)		
dot1qMaxVlanId(2)		
dot1qMaxSupportedVlans(3)		
dot1qNumVlans(4)		
dot1qGvrpStatus(5)		
dot1qTp(2)		
dot1qFdbTable(1)/dot1qFdbEntry(1)		
dot1qFdbId(1)		
dot1qFdbDynamicCount(2)		
dot1qTpFdbTable(2)/ dot1qTpFdbEntry(1)		
dot1qTpFdbAddress(1)		
dot1qTpFdbPort(2)		
dot1qTpFdbStatus(3)		
dot1qStatic(3)		
dot1qStaticUnicastTable(1)/ dot1qStaticUnicastEntry(1)		
dot1qStaticUnicastAddress(1)		
dot1qStaticUnicastReceivePort(2)		サポートしていません
dot1qStaticUnicastAllowedToGoTo(3)		読み取り操作のみ
dot1qStaticUnicastStatus(4)		invalid(2)、permanent(3)のみ
dot1qStaticMulticastTable(2)/ dot1qStaticMulticastEntry(1)		
dot1qStaticMulticastAddress(1)		
dot1qStaticMulticastReceivePort(2)		サポートしていません
dot1qStaticMulticastStaticEgressPorts(3)		
dot1qStaticMulticastForbiddenEgressPorts(4)		読み取り操作のみ
dot1qStaticMulticastStatus(5)		invalid(2)、permanent(3)のみ
dot1qVlan(4)		
dot1qVlanNumDeletes(1)		
dot1qVlanCurrentTable(2)/ dot1qVlanCurrentEntry(1)		
dot1qVlanTimeMark(1)		サポートしていません
dot1qVlanIndex(2)		

	dot1qVlanFdbId(3)	
	dot1qVlanCurrentEgressPorts(4)	
	dot1qVlanCurrentUntaggedPorts(5)	
	dot1qVlanStatus(6)	
	dot1qVlanCreationTime(7)	
	dot1qVlanStaticTable(3)/ dot1qVlanStaticEntry(1)	
	dot1qVlanStaticName(1)	
	dot1qVlanStaticEgressPorts(2)	
	dot1qVlanForbiddenEgressPorts(3)	
	dot1qVlanStaticUntaggedPorts(4)	
	dot1qVlanStaticRowStatus(5)	active(1) 、 createAndGo(4) 、 destory(6)のみ
	dot1qNextFreeLocalVlanIndex(4)	
	dot1qPortVlanTable(5)/ dot1qPortVlanEntry(1)	
	dot1qPvid(1)	
	dot1qPortAcceptableFrameTypes(2)	
	dot1qPortIngressFiltering(3)	
	dot1qPortGvrpStatus(4)	
	dot1qPortGvrpFailedRegistrations(5)	
	dot1qPortGvrpLastPduOrigin(6)	
	dot1qPortRestrictedVlanRegistration(7)	サポートしていません
	dot1qConstraintSetDefault(9)	
	dot1qConstraintTypeDefault(10)	
	dot1vProtocol(5)	
	dot1vProtocolGroupTable(1)/ dot1vProtocolGroupEntry(1)	
	dot1vProtocolTemplateFrameType(1)	
	dot1vProtocolTemplateProtocolValue(2)	
	dot1vProtocolGroupId(3)	
	dot1vProtocolGroupRowStatus(4)	
	dot1vProtocolGroupTable(1)/ dot1vProtocolGroupEntry(1)	
	dot1vProtocolPortGroupId(1)	
	dot1vProtocolPortGroupVid(2)	
	dot1vProtocolPortRowStatus(3)	

1.21 DISMAN-PING-MIB

MIB		説明
pingObjects(1)		OID: 1.3.6.1.2.1.80.1
	pingMaxConcurrentRequests(1)	サポートしていません
	pingCtlTable(2)/ pingCtlEntry(1)	
	pingCtlOwnerIndex(1)	
	pingCtlTestName(2)	
	pingCtlTargetAddressType(3)	ipv4z(3)をサポートしていません
	pingCtlTargetAddress(4)	
	pingCtlDataSize(5)	サポートしていません
	pingCtlTimeOut(6)	
	pingCtlProbeCount(7)	
	pingCtlAdminStatus(8)	
	pingCtlDataFill(9)	サポートしていません
	pingCtlFrequency(10)	サポートしていません
	pingCtlMaxRows(11)	サポートしていません
	pingCtlStorageType(12)	サポートしていません
	pingCtlTrapGeneration(13)	サポートしていません
	pingCtlTrapProbeFailureFilter(14)	サポートしていません
	pingCtlTrapTestFailureFilter(15)	サポートしていません
	pingCtlType(16)	サポートしていません
	pingCtlDescr(17)	
	pingCtlSourceAddressType(18)	
	pingCtlSourceAddress(19)	
	pingCtlIfIndex(20)	サポートしていません
	pingCtlByPassRouteTable(21)	サポートしていません
	pingCtlDSField(22)	サポートしていません
	pingCtlRowStatus(23)	createAndGo(4)、destroy(6)のみ
	pingResultsTable(3)/ pingResultsEntry(1)	
	pingResultsOperStatus(1)	
	pingResultsIpTargetAddressType(2)	
	pingResultsIpTargetAddress(3)	
	pingResultsMinRtt(4)	
	pingResultsMaxRtt(5)	
	pingResultsAverageRtt(6)	
	pingResultsProbeResponses(7)	
	pingResultsSentProbes(8)	

	pingResultsRttSumOfSquares(9)	サポートしていません
	pingResultsLastGoodProve(10)	サポートしていません

1.22 DISMAN-TRACEROUTE-MIB

MIB		説明
traceRouteObjects(1)		OID: 1.3.6.1.2.1.81.1
	traceRouteMaxConcurrentRequests(1)	サポートしていません
	traceRouteCtlTable(2)/ traceRouteCtlEntry(1)	
	traceRouteCtlOwnerIndex(1)	
	traceRouteCtlTestName(2)	
	traceRouteCtlTargetAddressType(3)	ipv4(1)、ipv6(2)、dns(16)のみ
	traceRouteCtlTargetAddress(4)	
	traceRouteCtlByPassRouteTable(5)	サポートしていません
	traceRouteCtlDataSize(6)	サポートしていません
	traceRouteCtlTimeOut(7)	
	traceRouteCtlProbesPerHop(8)	
	traceRouteCtlPort(9)	
	traceRouteCtlMaxTtl(10)	
	traceRouteCtlDSField(11)	サポートしていません
	traceRouteCtlSourceAddressType(12)	サポートしていません
	traceRouteCtlSourceAddress(13)	サポートしていません
	traceRouteCtlIfIndex(14)	サポートしていません
	traceRouteCtlMiscOptions(15)	サポートしていません
	TraceRouteCtlMaxFailure(16)	サポートしていません
	traceRouteCtlDontFragment(17)	サポートしていません
	traceRouteCtlInitialTtl(18)	サポートしていません
	traceRouteCtlFrequency(19)	サポートしていません
	traceRouteCtlStorageType(20)	サポートしていません
	traceRouteCtlAdminStatus(21)	
	traceRouteCtlDescr(22)	
	traceRouteCtlMaxRows(23)	サポートしていません
	traceRouteCtlTrapGeneration(24)	サポートしていません
	traceRouteCtlCreateHopsEntries(25)	
	traceRouteCtlType(26)	サポートしていません
	traceRouteCtlRowStatus(27)	createAndGo(4)、destroy(6)のみサポート
	traceRouteResultsTable(3)/ traceRouteResultsEntry(1)	
	traceRouteResultsOperStatus(1)	
	traceRouteResultsCurHopCount(2)	
	traceRouteResultsCurProbeCount(3)	
	traceRouteResultsIpTgtAddrType(4)	

	traceRouteResultsIpTgtAddr(5)	
	traceRouteResultsTestAttempts(6)	
	traceRouteResultsTestSuccesses(7)	
	traceRouteResultsLastGoodPath(8)	サポートしていません

1.23 IEEE8021-PAE-MIB

MIB		説明
dot1xPaeSystem(1)		OID: 1.0.8802.1.1.1.1.1
	dot1xPaeSystemAuthControl(1)	
	dot1xPaePortTable(2)/ dot1xPaePortEntry(1)	
	dot1xPaePortNumber(1)	サポートしていません
	dot1xPaePortProtocolVersion(2)	
	dot1xPaePortCapabilities(3)	
	dot1xPaePortInitialize(4)	
	dot1xPaePortReauthenticate(5)	
	dot1xPaeAuthenticator(2)	
	dot1xAuthConfigTable(1)/ dot1xAuthConfigEntry(1)	
	dot1xAuthPaeState(1)	
	dot1xAuthBackendAuthState(2)	
	dot1xAuthAdminControlledDirections(3)	
	dot1xAuthOperControlledDirections(4)	
	dot1xAuthAuthControlledPortStatus(5)	
	dot1xAuthAuthControlledPortControl(6)	
	dot1xAuthQuietPeriod(7)	サポートしていません
	dot1xAuthTxPeriod(8)	
	dot1xAuthSuppTimeout(9)	
	dot1xAuthServerTimeout(10)	
	dot1xAuthMaxReq(11)	
	dot1xAuthReAuthPeriod(12)	サポートしていません
	dot1xAuthReAuthEnabled(13)	サポートしていません
	dot1xAuthKeyTxEnabled(14)	サポートしていません
	dot1xAuthStatsTable(2)/ dot1xAuthStatsEntry(1)	
	dot1xAuthEapolFramesRx(1)	
	dot1xAuthEapolFramesTx(2)	
	dot1xAuthEapolStartFramesRx(3)	
	dot1xAuthEapolLogoffFramesRx(4)	
	dot1xAuthEapolRespIdFramesRx(5)	
	dot1xAuthEapolRespFramesRx(6)	
	dot1xAuthEapolReqIdFramesTx(7)	
	dot1xAuthEapolReqFramesTx(8)	
	dot1xAuthInvalidEapolFramesRx(9)	

dot1xAuthEapLengthErrorFramesRx(10)	
dot1xAuthLastEapolFrameVersion(11)	
dot1xAuthLastEapolFrameSource(12)	
dot1xAuthDiagTable(3)/ dot1xAuthDiagEntry(1)	
dot1xAuthEntersConnecting(1)	
dot1xAuthEapLogoffsWhileConnecting(2)	
Dot1xAuthEntersAuthenticating(3)	
dot1xAuthAuthSuccessWhileAuthenticating(4)	
dot1xAuthAuthTimeoutsWhileAuthenticating(5)	
dot1xAuthAuthFailWhileAuthenticating(6)	
dot1xAuthAuthReauthsWhileAuthenticating(7)	
dot1xAuthAuthEapStartsWhileAuthenticating(8)	
dot1xAuthAuthEapLogoffWhileAuthenticating(9)	
dot1xAuthAuthReauthsWhileAuthenticated(10)	
dot1xAuthAuthEapStartsWhileAuthenticated(11)	
dot1xAuthAuthEapLogoffWhileAuthenticated(12)	
dot1xAuthBackendResponses(13)	
dot1xAuthBackendAccessChallenges(14)	
dot1xAuthBackendOtherRequestsToSupplicant(15)	
dot1xAuthBackendNonNakResponsesFromSupplicant(16)	
dot1xAuthBackendAuthSuccesses(17)	
dot1xAuthBackendAuthFails(18)	
dot1xAuthSessionStatsTable(4)/ dot1xAuthSessionStatsEntry(1)	
dot1xAuthSessionOctetsRx(1)	
dot1xAuthSessionOctetsTx(2)	
dot1xAuthSessionFramesRx(3)	
dot1xAuthSessionFramesTx(4)	
dot1xAuthSessionId(5)	
dot1xAuthSessionAuthenticMethod(6)	
dot1xAuthSessionTime(7)	
dot1xAuthSessionTerminateCause(8)	
dot1xAuthSessionUserName(9)	

1.24 LLDP-MIB

MIB		説明
lldpMIB(2)		OID: 1.0.8802.1.1.2
lldpObjects(1)		
lldpConfiguration(1)		
lldpMessageTxInterval(1)		
lldpMessageTxHoldMultiplier(2)		
lldpReinitDelay(3)		
lldpTxDelay(4)		
lldpNotificationInterval(5)		サポートしていません
lldpPortConfigTable(6)/ lldpPortConfigEntry(1)		
lldpPortConfigPortNum(1)		
lldpPortConfigAdminStatus(2)		
lldpPortConfigNotificationEnable(3)		
lldpPortConfigTLVsTxEnable(4)		
lldpConfigManAddrTable(7)/ lldpConfigManAddrEntry(1)		
lldpConfigManAddrPortsTxEnable(1)		
lldpStatistics(2)		
lldpStatsRemTablesLastChangeTime(1)		
lldpStatsRemTablesInserts(2)		
lldpStatsRemTablesDeletes(3)		
lldpStatsRemTablesDrops(4)		
lldpStatsRemTablesAgeouts(5)		
lldpStatsTxPortTable(6)/ lldpStatsTxPortEntry(1)		
lldpStatsTxPortNum(1)		
lldpStatsTxPortFramesTotal(2)		
lldpStatsRxPortTable(7)/ lldpStatsRxPortEntry(1)		
lldpStatsRxPortNum(1)		
lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal(2)		
lldpStatsRxPortFramesErrors(3)		
lldpStatsRxPortFramesTotal(4)		
lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal(5)		
lldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal(6)		
lldpStatsRxPortAgeoutsTotal(7)		
lldpLocalSystemData(3)		

	lldpLocChassisIdSubtype(1)	
	lldpLocChassisId(2)	
	lldpLocSysName(3)	
	lldpLocSysDesc(4)	
	lldpLocSysCapSupported(5)	
	lldpLocSysCapEnabled(6)	
	lldpLocPortTable(7)/ lldpLocPortEntry(1)	
	lldpLocPortNum(1)	
	lldpLocPortIdSubtype(2)	
	lldpLocPortId(3)	
	lldpLocPortDesc(4)	
	lldpLocManAddrTable(8)/ lldpLocManAddrEntry(1)	
	lldpLocManAddrSubtype(1)	
	lldpLocManAddr(2)	
	lldpLocManAddrLen(3)	
	lldpLocManAddrIfSubtype(4)	
	lldpLocManAddrIfId(5)	
	lldpLocManAddrOID(6)	
	lldpRemoteSystemsData(4)	
	lldpRemTable(1)/ lldpRemEntry(1)	
	lldpRemTimeMark(1)	
	lldpRemLocalPortNum(2)	
	lldpRemIndex(3)	
	lldpRemChassisIdSubtype(4)	
	lldpRemChassisId(5)	
	lldpRemPortIdSubtype(6)	
	lldpRemPortId(7)	
	lldpRemPortDesc(8)	
	lldpRemSysName(9)	
	lldpRemSysDesc(10)	
	lldpRemSysCapSupported(11)	
	lldpRemSysCapEnabled(12)	
	lldpRemManAddrTable(2)/ lldpRemManAddrEntry(1)	
	lldpRemManAddrSubtype(1)	
	lldpRemManAddr(2)	

				lldpRemManAddrIfSubtype(3)	
				lldpRemManAddrIfId(4)	
				lldpRemManAddrOID(5)	
				lldpRemUnknownTLVTable(3)/ lldpRemUnknownTLVEntry(1)	
				lldpRemUnknownTLVType(1)	
				lldpRemUnknownTLVInfo(2)	

1.25 LLDP-EXT-DOT1-MIB

MIB		説明
lldpXdot1MIB(32962)		OID: 1.0.8802.1.1.2.1.5.32962
	lldpXdot1Objects(1)	
	lldpXdot1Config(1)	
	lldpXdot1ConfigPortVlanTable(1)/ lldpXdot1ConfigPortVlanEntry(1)	
	lldpXdot1ConfigPortVlanTxEnable(1)	
	lldpXdot1ConfigVlanNameTable(2)/ lldpXdot1ConfigVlanNameEntry(1)	
	lldpXdot1ConfigVlanNameTxEnable(1)	
	lldpXdot1ConfigProtoVlanTable(3)/ lldpXdot1ConfigProtoVlanEntry(1)	
	lldpXdot1ConfigProtoVlanTxEnable(1)	
	lldpXdot1ConfigProtocolTable(4)/ lldpXdot1ConfigProtocolEntry(1)	
	lldpXdot1ConfigProtocolTxEnable(1)	
	lldpXdot1LocalData(2)	
	lldpXdot1LocTable(1)/lldpXdot1LocEntry(1)	
	lldpXdot1LocPortVlanId(1)	
	lldpXdot1LocProtoVlanTable(2)/ lldpXdot1LocProtoVlanEntry(1)	
	lldpXdot1LocProtoVlanId(1)	
	lldpXdot1LocProtoVlanSupported(2)	
	lldpXdot1LocProtoVlanEnabled(3)	
	lldpXdot1LocVlanNameTable(3)/ lldpXdot1LocVlanNameEntry(1)	
	lldpXdot1LocVlanId(1)	
	lldpXdot1LocVlanName(2)	
	lldpXdot1LocProtocolTable(4)/ lldpXdot1LocProtocolEntry(1)	
	lldpXdot1LocProtocolIndex(1)	
	lldpXdot1LocProtocolId(2)	
	lldpXdot1RemoteData(3)	
	lldpXdot1RemTable(1)/lldpXdot1RemEntry(1)	
	lldpXdot1RemPortVlanId(1)	
	lldpXdot1RemProtoVlanTable(2)/ lldpXdot1RemProtoVlanEntry(1)	
	lldpXdot1RemProtoVlanId(1)	

			lldpXdot1RemProtoVlanSupported(2)	
			lldpXdot1RemProtoVlanEnabled(3)	
			lldpXdot1RemVlanNameTable(3)/ lldpXdot1RemVlanNameEntry(1)	
			lldpXdot1RemVlanId(1)	
			lldpXdot1RemVlanName(2)	
			lldpXdot1RemProtocolTable(4)/ lldpXdot1RemProtocolEntry(1)	
			lldpXdot1RemProtocolIndex(1)	
			lldpXdot1RemProtocolId(2)	

1.26 LLDP-EXT-DOT3-MIB

MIB		説明
lldpXdot3MIB(4623)		OID: 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623
	lldpXdot3Objects(1)	
	lldpXdot3Config(1)	
	lldpXdot3PortConfigTable(1)/ lldpXdot3PortConfigEntry(1)	
	lldpXdot3PortConfigTLVsTxEnable(1)	
	lldpXdot3LocalData(2)	
	lldpXdot3LocPortTable(1)/ lldpXdot3LocPortEntry(1)	
	lldpXdot3LocPortAutoNegSupported(1)	
	lldpXdot3LocPortAutoNegEnabled(2)	
	lldpXdot3LocPortAutoNegAdvertisedCap(3)	
	lldpXdot3LocPortOperMauType(4)	
	lldpXdot3LocPowerTable(2)/ lldpXdot3LocPowerEntry(1)	
	lldpXdot3LocPowerPortClass(1)	対応予定
	lldpXdot3LocPowerMDISupported(2)	対応予定
	lldpXdot3LocPowerMDIEnabled(3)	対応予定
	lldpXdot3LocPowerPairControlable(4)	サポートしていません
	lldpXdot3LocPowerPairs(5)	サポートしていません
	lldpXdot3LocPowerClass(6)	サポートしていません
	lldpXdot3LocLinkAggTable(3)/ lldpXdot3LocLinkAggEntry(1)	
	lldpXdot3LocLinkAggStatus(1)	
	lldpXdot3LocLinkAggPortId(2)	
	lldpXdot3LocMaxFrameSizeTable(4)/ lldpXdot3LocMaxFrameSizeEntry(1)	
	lldpXdot3LocMaxFrameSize(1)	
	lldpXdot3RemoteData(3)	
	lldpXdot3RemPortTable(1)/ lldpXdot3RemPortEntry(1)	
	lldpXdot3RemPortAutoNegSupported(1)	
	lldpXdot3RemPortAutoNegEnabled(2)	
	lldpXdot3RemPortAutoNegAdvertisedCap(3)	
	lldpXdot3RemPortOperMauType(4)	
	lldpXdot3RemPowerTable(2)/ lldpXdot3RemPowerEntry(1)	

			lldpXdot3RemPowerPortClass(1)	
			lldpXdot3RemPowerMDISupported(2)	
			lldpXdot3RemPowerMDIEnabled(3)	
			lldpXdot3RemPowerPairControlable(4)	
			lldpXdot3RemPowerPairs(5)	
			lldpXdot3RemPowerClass(6)	
			lldpXdot3RemLinkAggTable(3)/ lldpXdot3RemLinkAggEntry(1)	
			lldpXdot3RemLinkAggStatus(1)	
			lldpXdot3RemLinkAggPortId(2)	
			lldpXdot3RemMaxFrameSizeTable(4)/ lldpXdot3RemMaxFrameSizeEntry(1)	
			lldpXdot3RemMaxFrameSize(1)	

1.27 LLDP-EXT-MED-MIB

MIB		説明
lldpXMedMIB(4795)		OID: 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795
	lldpXMedObjects(1)	
	lldpXMedConfig(1)	
	lldpXMedLocDeviceClass(1)	
	lldpXMedPortConfigTable(2)/ lldpXMedPortConfigEntry(1)	
	lldpXMedPortCapSupported(1)	
	lldpXMedPortConfigTLVsTxEnable(2)	
	lldpXMedPortConfigNotifEnable(3)	
	lldpXMedFastStartRepeatCount(3)	
	lldpXMedLocalData(2)	
	lldpXMedLocMediaPolicyTable(1)/ lldpXMedLocMediaPolicyEntry(1)	
	lldpXMedLocMediaPolicyAppType(1)	
	lldpXMedLocMediaPolicyVlanID(2)	
	lldpXMedLocMediaPolicyPriority(3)	
	lldpXMedLocMediaPolicyDscp(4)	
	lldpXMedLocMediaPolicyUnknown(5)	
	lldpXMedLocMediaPolicyTagged(6)	
	lldpXMedLocHardwareRev(2)	
	lldpXMedLocFirmwareRev(3)	
	lldpXMedLocSoftwareRev(4)	
	lldpXMedLocSerialNum(5)	
	lldpXMedLocMfgName(6)	
	lldpXMedLocModelName(7)	
	lldpXMedLocAssetID(8)	
	lldpXMedLocLocationTable(9)/ lldpXMedLocLocationEntry(1)	
	lldpXMedLocLocationSubtype(1)	
	lldpXMedLocLocationInfo(2)	
	lldpXMedLocXPoEDeviceType(10)	
	lldpXMedLocXPoEPSEPowerSource(12)	
	lldpXMedLocXPoEPDPowerReq(13)	サポートしていません
	lldpXMedLocXPoEPDPowerSource(14)	サポートしていません
	lldpXMedLocXPoEPDPowerPriority(15)	サポートしていません
	lldpXMedRemoteData(3)	
	lldpXMedRemCapabilitiesTable(1)/	

		lldpXMedRemCapabilitiesEntry(1)	
		lldpXMedRemCapSupported(1)	
		lldpXMedRemCapCurrent(2)	
		lldpXMedRemDeviceClass(3)	
		lldpXMedRemMediaPolicyTable(2)/ lldpXMedRemMediaPolicyEntry(1)	
		lldpXMedRemMediaPolicyAppType(1)	
		lldpXMedRemMediaPolicyVlanID(2)	
		lldpXMedRemMediaPolicyPriority(3)	
		lldpXMedRemMediaPolicyDscp(4)	
		lldpXMedRemMediaPolicyUnknown(5)	
		lldpXMedRemMediaPolicyTagged(6)	
		lldpXMedRemInventoryTable(3)/ lldpXMedRemInventoryEntry(1)	
		lldpXMedRemHardwareRev(1)	
		lldpXMedRemFirmwareRev(2)	
		lldpXMedRemSoftwareRev(3)	
		lldpXMedRemSerialNum(4)	
		lldpXMedRemMfgName(5)	
		lldpXMedRemModelName(6)	
		lldpXMedRemAssetID(7)	
		lldpXMedRemLocationTable(4)/ lldpXMedRemLocationEntry(1)	
		lldpXMedRemLocationSubtype(1)	
		lldpXMedRemLocationInfo(2)	
		lldpXMedRemXPoETable(5)/ lldpXMedRemXPoEEntry(1)	
		lldpXMedRemXPoEDeviceType(1)	
		lldpXMedRemXPoEPSETable(6)/ lldpXMedRemXPoEPSEEntry(1)	
		lldpXMedRemXPoEPSEPowerAv(1)	
		lldpXMedRemXPoEPSEPowerSource(2)	
		lldpXMedRemXPoEPSEPowerPriority(3)	
		lldpXMedRemXPoEPDTable(7)/ lldpXMedRemXPoEPDEntry(1)	
		lldpXMedRemXPoEPDPowerReq(1)	
		lldpXMedRemXPoEPDPowerSource(2)	
		lldpXMedRemXPoEPDPowerPriority(3)	

1.28 IEEE8023-LAG-MIB

MIB		説明
lagMIB(43)		OID: 1.2.840.10006.300.43
	lagMIBObjects(1)	
	dot3adAggTable(1)/ dot3adAggEntry(1)	
	dot3adAggIndex(1)	
	dot3adAggMACAddress(2)	
	dot3adAggActorSystemPriority(3)	
	dot3adAggActorSystemID(4)	
	dot3adAggAggregateOrIndividual(5)	
	dot3adAggActorAdminKey(6)	
	dot3adAggActorOperKey(7)	
	dot3adAggPartnerSystemID(8)	
	dot3adAggPartnerSystemPriority(9)	
	dot3adAggPartnerOperKey(10)	
	dot3adAggCollectorMaxDelay(11)	
	dot3adAggPortListTable(2)/ dot3adAggPortListEntry(1)	
	dot3adAggPortListPorts(1)	
	dot3adAggPort(2)	
	dot3adAggPortTable(1)/ dot3adAggPortEntry(1)	
	dot3adAggPortIndex(1)	
	dot3adAggPortActorSystemPriority(2)	
	dot3adAggPortActorSystemID(3)	
	dot3adAggPortActorAdminKey(4)	
	dot3adAggPortActorOperKey(5)	
	dot3adAggPortPartnerAdminSystemPriority(6)	
	dot3adAggPortPartnerOperSystemPriority(7)	
	dot3adAggPortPartnerAdminSystemID(8)	
	dot3adAggPortPartnerOperSystemID(9)	
	dot3adAggPortPartnerAdminKey(10)	
	dot3adAggPortPartnerOperKey(11)	
	dot3adAggPortSelectedAggID(12)	
	dot3adAggPortAttachedAggID(13)	
	dot3adAggPortActorPort(14)	
	dot3adAggPortActorPortPriority(15)	
	dot3adAggPortPartnerAdminPort(16)	

		dot3adAggPortPartnerOperPort(17)	
		dot3adAggPortPartnerAdminPortPriority(18)	
		dot3adAggPortPartnerOperPortPriority(19)	
		dot3adAggPortActorAdminState(20)	
		dot3adAggPortActorOperState(21)	
		dot3adAggPortPartnerAdminState(22)	
		dot3adAggPortPartnerOperState(23)	
		dot3adAggPortAggregateOrIndividual(24)	

1.29 IP-FORWARD-MIB

MIB		説明
ipForward (24)		OID: 1.3.6.1.2.1.4.24
	inetCidrRouteNumber (6)	
	inetCidrRouteTable (7) / inetCidrRouteEntry (1)	
	inetCidrRouteDestType (1)	
	inetCidrRouteDest (2)	
	inetCidrRoutePfxLen (3)	
	inetCidrRoutePolicy (4)	
	inetCidrRouteNextHopType (5)	
	inetCidrRouteNextHop (6)	
	inetCidrRouteIfIndex (7)	
	inetCidrRouteType (8)	
	inetCidrRouteProto (9)	
	inetCidrRouteAge (10)	サポートしていません
	inetCidrRouteNextHopAS (11)	サポートしていません
	inetCidrRouteMetric1 (12)	
	inetCidrRouteMetric2 (13)	サポートしていません
	inetCidrRouteMetric3 (14)	サポートしていません
	inetCidrRouteMetric4 (15)	サポートしていません
	inetCidrRouteMetric5 (16)	サポートしていません
	inetCidrRouteStatus (17)	

1.30 IP-MIB

MIB		説明
ip(4)		OID: 1.3.6.1.2.1.4
	ipForwarding(1)	
	ipDefaultTTL(2)	
	ipInReceives(3)	
	ipInHdrErrors(4)	
	ipInAddrErrors(5)	
	ipForwDatagrams(6)	
	ipInUnknownProtos(7)	
	ipInDiscards(8)	
	ipInDelivers(9)	
	ipOutRequests(10)	
	ipOutDiscards(11)	
	ipOutNoRoutes(12)	
	ipReasmTimeout(13)	
	ipReasmReqds(14)	
	ipReasmOKs(15)	
	ipReasmFails(16)	
	ipFragOKs(17)	
	ipFragFails(18)	
	ipFragCreates(19)	
	ipAddrTable(20)/ipAddrEntry(1)	
	ipAdEntAddr(1)	
	ipAdEntIfIndex(2)	
	ipAdEntNetMask(3)	
	ipAdEntBcastAddr(4)	
	ipAdEntReasmMaxSize(5)	
	ipNetToMediaTable(22)/ipNetToMediaEntry(1)	
	ipNetToMediaIfIndex(1)	読み取り操作のみサポート
	ipNetToMediaPhysAddress(2)	読み取り操作のみサポート
	ipNetToMediaNetAddress(3)	読み取り操作のみサポート
	ipNetToMediaType(4)	
	ipRoutingDiscards(23)	
	ipv6IpForwarding(25)	
	ipv6IpDefaultHopLimit(26)	
	ipv4InterfaceTableLastChange(27)	
	ipv4InterfaceTable(28)/ ipv4InterfaceEntry(1)	

	ipv4InterfaceIfIndex(1)	
	ipv4InterfaceReasmMaxSize(2)	
	ipv4InterfaceEnableStatus(3)	
	ipv4InterfaceRetransmitTime(4)	
	ipv6InterfaceTableLastChange(29)	
	ipv6InterfaceTable(30)/ ipv6InterfaceEntry(1)	
	ipv6InterfaceIfIndex(1)	
	ipv6InterfaceReasmMaxSize(2)	
	ipv6InterfaceIdentifier(3)	
	ipv6InterfaceEnableStatus(5)	
	ipv6InterfaceReachableTime(6)	
	ipv6InterfaceRetransmitTime(7)	
	ipv6InterfaceForwarding(8)	
	ipTrafficStats(31)	
	ipSystemStatsTable(1)/ ipSystemStatsEntry(1)	
	ipSystemStatsIPVersion(1)	
	ipSystemStatsInReceives(3)	
	ipSystemStatsHCInReceives(4)	
	ipSystemStatsInOctets(5)	
	ipSystemStatsHCInOctets(6)	
	ipSystemStatsInHdrErrors(7)	
	ipSystemStatsInNoRoutes(8)	
	ipSystemStatsInAddrErrors(9)	
	ipSystemStatsInUnknownProtos(10)	
	ipSystemStatsInTruncatedPkts(11)	
	ipSystemStatsInForwDatagrams(12)	
	ipSystemStatsHCInForwDatagrams(13)	
	ipSystemStatsReasmReqds(14)	
	ipSystemStatsReasmOKs(15)	
	ipSystemStatsReasmFails(16)	
	ipSystemStatsInDiscards(17)	
	ipSystemStatsInDelivers(18)	
	ipSystemStatsHCInDelivers(19)	
	ipSystemStatsOutRequests(20)	
	ipSystemStatsHCOutRequests(21)	
	ipSystemStatsOutNoRoutes(22)	
	ipSystemStatsOutForwDatagrams(23)	

	ipSystemStatsHCOutForwDatagrams(24)	
	ipSystemStatsOutDiscards(25)	
	ipSystemStatsOutFragReqds(26)	
	ipSystemStatsOutFragOKs(27)	
	ipSystemStatsOutFragFails(28)	
	ipSystemStatsOutFragCreates(29)	
	ipSystemStatsOutTransmits(30)	
	ipSystemStatsHCOutTransmits(31)	
	ipSystemStatsOutOctets(32)	
	ipSystemStatsHCOutOctets(33)	
	ipSystemStatsInMcastPkts(34)	
	ipSystemStatsHCInMcastPkts(35)	
	ipSystemStatsInMcastOctets(36)	
	ipSystemStatsHCInMcastOctets(37)	
	ipSystemStatsOutMcastPkts(38)	
	ipSystemStatsHCOutMcastPkts(39)	
	ipSystemStatsOutMcastOctets(40)	
	ipSystemStatsHCOutMcastOctets(41)	
	ipSystemStatsInBcastPkts(42)	
	ipSystemStatsHCInBcastPkts(43)	
	ipSystemStatsOutBcastPkts(44)	
	ipSystemStatsHCOutBcastPkts(45)	
	ipSystemStatsDiscontinuityTime(46)	
	ipSystemStatsRefreshRate(47)	
	ipIfStatsTableLastChange(2)	
	ipIfStatsTable(3)/ ipIfStatsEntry(1)	
	ipIfStatsIPVersion(1)	
	ipIfStatsIfIndex(2)	
	ipIfStatsInReceives(3)	
	ipIfStatsHCInReceives(4)	
	ipIfStatsInOctets(5)	
	ipIfStatsHCInOctets(6)	
	ipIfStatsInHdrErrors(7)	
	ipIfStatsInNoRoutes(8)	
	ipIfStatsInAddrErrors(9)	
	ipIfStatsInUnknownProtos(10)	
	ipIfStatsInTruncatedPkts(11)	
	ipIfStatsInForwDatagrams(12)	

	ipIfStatsHCInForwDatagrams(13)	
	ipIfStatsReasmReqds(14)	
	ipIfStatsReasmOKs(15)	
	ipIfStatsReasmFails(16)	
	ipIfStatsInDiscards(17)	
	ipIfStatsInDelivers(18)	
	ipIfStatsHCInDelivers(19)	
	ipIfStatsOutRequests(20)	
	ipIfStatsHCOutRequests(21)	
	ipIfStatsOutForwDatagrams(23)	
	ipIfStatsHCOutForwDatagrams(24)	
	ipIfStatsOutDiscards(25)	
	ipIfStatsOutFragReqds(26)	
	ipIfStatsOutFragOKs(27)	
	ipIfStatsOutFragFails(28)	
	ipIfStatsOutFragCreates(29)	
	ipIfStatsOutTransmits(30)	
	ipIfStatsHCOutTransmits(31)	
	ipIfStatsOutOctets(32)	
	ipIfStatsHCOutOctets(33)	
	ipIfStatsInMcastPkts(34)	
	ipIfStatsHCInMcastPkts(35)	
	ipIfStatsInMcastOctets(36)	
	ipIfStatsHCInMcastOctets(37)	
	ipIfStatsOutMcastPkts(38)	
	ipIfStatsHCOutMcastPkts(39)	
	ipIfStatsOutMcastOctets(40)	
	ipIfStatsHCOutMcastOctets(41)	
	ipIfStatsInBcastPkts(42)	
	ipIfStatsHCInBcastPkts(43)	
	ipIfStatsOutBcastPkts(44)	
	ipIfStatsHCOutBcastPkts(45)	
	ipIfStatsDiscontinuityTime(46)	
	ipIfStatsRefreshRate(47)	
	ipAddressPrefixTable(32)/ ipAddressPrefixEntry(1)	
	ipAddressPrefixIfIndex(1)	
	ipAddressPrefixType(2)	
	ipAddressPrefixPrefix(3)	

	ipAddressPrefixLength(4)	
	ipAddressPrefixOrigin(5)	
	ipAddressPrefixOnLinkFlag(6)	
	ipAddressPrefixAutonomousFlag(7)	
	ipAddressPrefixAdvPreferredLifetime(8)	
	ipAddressPrefixAdvValidLifetime(9)	
	ipAddressSpinLock(33)	
	ipAddressTable(34)/ ipAddressEntry(1)	
	ipAddressAddrType(1)	
	ipAddressAddr(2)	
	ipAddressIfIndex(3)	
	ipAddressType(4)	
	ipAddressPrefix(5)	
	ipAddressOrigin(6)	
	ipAddressStatus(7)	
	ipAddressCreated(8)	
	ipAddressLastChanged(9)	
	ipAddressRowStatus(10)	
	ipAddressStorageType(11)	
	ipNetToPhysicalTable(35)/ipNetToPhysicalEntry(1)	
	ipNetToPhysicalIfIndex(1)	
	ipNetToPhysicalNetAddressType(2)	
	ipNetToPhysicalNetAddress(3)	
	ipNetToPhysicalPhysAddress(4)	
	ipNetToPhysicalLastUpdated(5)	
	ipNetToPhysicalType(6)	
	ipNetToPhysicalState(7)	
	ipNetToPhysicalRowStatus(8)	
	icmp(5)	
	icmpInMsgs(1)	
	icmpInErrors(2)	
	icmpInDestUnreachs(3)	
	icmpInTimeExcds(4)	
	icmpInParmProbs(5)	
	icmpInSrcQuenches(6)	
	icmpInRedirects(7)	
	icmpInEchos(8)	
	icmpInEchoReps(9)	

icmpInTimestamps(10)	
icmpInTimestampReps(11)	
icmpInAddrMasks(12)	
icmpInAddrMaskReps(13)	
icmpOutMsgs(14)	
icmpOutErrors(15)	
icmpOutDestUnreachs(16)	
icmpOutTimeExcds(17)	
icmpOutParmProbs(18)	
icmpOutSrcQuenchs(19)	
icmpOutRedirects(20)	
icmpOutEchos(21)	
icmpOutEchoReps(22)	
icmpOutTimestamps(23)	
icmpOutTimestampReps(24)	
icmpOutAddrMasks(25)	
icmpOutAddrMaskReps(26)	
icmpStatsTable(29)/ icmpStatsEntry(1)	
icmpStatsIPVersion(1)	
icmpStatsInMsgs(2)	
icmpStatsInErrors(3)	
icmpStatsOutMsgs(4)	
icmpStatsOutErrors(5)	
icmpMsgStatsTable(30)/ icmpMsgStatsEntry(1)	
icmpMsgStatsIPVersion(1)	
icmpMsgStatsType(2)	
icmpMsgStatsInPkts(3)	
icmpMsgStatsOutPkts(4)	

1.31 TCP-MIB

MIB		説明
tcp(6)		OID: 1.3.6.1.2.1.6
	tcpHCInSegs(17)	
	tcpHCOutSegs(18)	
	tcpConnectionTable(19)/ tcpConnectionEntry(1)	
	tcpConnectionLocalAddressType(1)	
	tcpConnectionLocalAddress(2)	
	tcpConnectionLocalPort(3)	
	tcpConnectionRemAddressType(4)	
	tcpConnectionRemAddress(5)	
	tcpConnectionRemPort(6)	
	tcpConnectionState(7)	
	tcpConnectionProcess(8)	
	tcpListenerTable(20)/ tcpListenerEntry(1)	
	tcpListenerLocalAddressType(1)	
	tcpListenerLocalAddress(2)	
	tcpListenerLocalPort(3)	
	tcpListenerProcess(4)	

1.32 UDP-MIB

MIB		説明
udp(7)		OID: 1.3.6.1.2.1.7
	udpEndpointTable(7)/ udpEndpointEntry(1)	
	udpEndpointLocalAddressType(1)	
	udpEndpointLocalAddress(2)	
	udpEndpointLocalPort(3)	
	udpEndpointRemoteAddressType(4)	
	udpEndpointRemoteAddress(5)	
	udpEndpointRemotePort(6)	
	udpEndpointInstance(7)	
	udpEndpointProcess(8)	
	udpHCInDatagrams(8)	
	udpHCOutDatagrams(9)	

1.33 IEEE8021-MSTP-MIB

MIB		説明
ieee8021MstpMib(6)		OID: 1.3.111.2.802.1.1.6
	ieee8021MstpObjects(1)	
	ieee8021MstpCistTable(1)/ ieee8021MstpCistEntry(1)	
	ieee8021MstpCistComponentId(1)	
	ieee8021MstpCistBridgeIdentifier(2)	
	ieee8021MstpCistTopologyChange(3)	
	ieee8021MstpCistRegionalRootIdentifier(4)	
	ieee8021MstpCistPathCost(5)	
	ieee8021MstpCistMaxHops(6)	
	ieee8021MstpTable(2)/ ieee8021MstpEntry(1)	
	ieee8021MstpComponentId(1)	
	ieee8021MstpId(2)	
	ieee8021MstpBridgeId(3)	
	ieee8021MstpTimeSinceTopologyChange(4)	
	ieee8021MstpTopologyChanges(5)	
	ieee8021MstpTopologyChange(6)	
	ieee8021MstpDesignatedRoot(7)	
	ieee8021MstpRootPathCost(8)	
	ieee8021MstpRootPort(9)	
	ieee8021MstpBridgePriority(10)	
	ieee8021MstpVids0(11)	
	ieee8021MstpVids1(12)	
	ieee8021MstpVids2(13)	
	ieee8021MstpVids3(14)	
	ieee8021MstpRowStatus(15)	
	ieee8021MstpCistPortTable(3)/ ieee8021MstpCistPortEntry(1)	
	ieee8021MstpCistPortComponentId(1)	
	ieee8021MstpCistPortNum(2)	
	ieee8021MstpCistPortUptime(3)	
	ieee8021MstpCistPortAdminPathCost(4)	
	ieee8021MstpCistPortDesignatedRoot(5)	
	ieee8021MstpCistPortTopologyChangeAck(6)	サポートしていません
	ieee8021MstpCistPortHelloTime(7)	
	ieee8021MstpCistPortAdminEdgePort(8)	

	ieee8021MstpCistPortOperEdgePort(9)	
	ieee8021MstpCistPortMacEnabled(10)	
	ieee8021MstpCistPortMacOperational(11)	
	ieee8021MstpCistPortRestrictedRole(12)	
	ieee8021MstpCistPortRestrictedTcn(13)	
	ieee8021MstpCistPortRole(14)	
	ieee8021MstpCistPortDisputed(15)	サポートしていません
	ieee8021MstpCistPortCistRegionalRootId(16)	
	ieee8021MstpCistPortCistPathCost(17)	
	ieee8021MstpCistPortProtocolMigration(18)	
	ieee8021MstpCistPortEnableBPDURx(19)	サポートしていません
	ieee8021MstpCistPortEnableBPDUTx(20)	サポートしていません
	ieee8021MstpCistPortPseudoRootId(21)	サポートしていません
	ieee8021MstpCistPortIsL2Gp(22)	サポートしていません
	ieee8021MstpPortTable(4)/ ieee8021MstpPortEntry(1)	
	ieee8021MstpPortComponentId(1)	
	ieee8021MstpPortMstId(2)	
	ieee8021MstpPortNum(3)	
	ieee8021MstpPortUptime(4)	
	ieee8021MstpPortState(5)	
	ieee8021MstpPortPriority(6)	
	ieee8021MstpPortPathCost(7)	
	ieee8021MstpPortDesignatedRoot(8)	
	ieee8021MstpPortDesignatedCost(9)	
	ieee8021MstpPortDesignatedBridge(10)	
	ieee8021MstpPortDesignatedPort(11)	
	ieee8021MstpPortRole(12)	
	ieee8021MstpPortDisputed(13)	サポートしていません
	ieee8021MstpFidToMstiTable(5)/ ieee8021MstpFidToMstiEntry(1)	
	ieee8021MstpFidToMstiComponentId(1)	
	ieee8021MstpFidToMstiFid(2)	
	ieee8021MstpFidToMstiMstId(3)	
	ieee8021MstpVlanTable(6)/ ieee8021MstpVlanEntry(1)	
	ieee8021MstpVlanComponentId(1)	
	ieee8021MstpVlanId(2)	
	ieee8021MstpVlanMstId(3)	

	ieee8021MstpConfigIdTable(7)/ ieee8021MstpConfigIdEntry(1)		
		ieee8021MstpConfigIdComponentId(1)	
		ieee8021MstpConfigIdFormatSelector(2)	サポートしていません
		ieee8021MstpConfigurationName(3)	
		ieee8021MstpRevisionLevel(4)	
		ieee8021MstpConfigurationDigest(5)	
	ieee8021MstpCistPortExtensionTable(8)/ ieee8021MstpCistPortExtensionEntry(1)		
		ieee8021MstpCistPortAutoEdgePort(1)	
		ieee8021MstpCistPortAutoIsolatePort(2)	サポートしていません

1.34 IEEE8021-SPANNING-TREE-MIB

MIB		説明
ieee8021SpanningTreeMib(3)		OID: 1.3.111.2.802.1.1.3
	ieee8021SpanningTreeObjects(1)	
	ieee8021SpanningTreeTable(1)/ ieee8021SpanningTreeEntry(1)	
	ieee8021SpanningTreeComponentId(1)	
	ieee8021SpanningTreeProtocolSpecification(2)	
	ieee8021SpanningTreePriority(3)	
	ieee8021SpanningTreeTimeSinceTopologyChange(4)	
	ieee8021SpanningTreeTopChanges(5)	
	ieee8021SpanningTreeDesignatedRoot(6)	
	ieee8021SpanningTreeRootCost(7)	
	ieee8021SpanningTreeRootPort(8)	
	ieee8021SpanningTreeMaxAge(9)	
	ieee8021SpanningTreeHelloTime(10)	
	ieee8021SpanningTreeHoldTime(11)	
	ieee8021SpanningTreeForwardDelay(12)	
	ieee8021SpanningTreeBridgeMaxAge(13)	
	ieee8021SpanningTreeBridgeHelloTime(14)	
	ieee8021SpanningTreeBridgeForwardDelay(15)	
	ieee8021SpanningTreeVersion(16)	
	ieee8021SpanningTreeRstpTxHoldCount(17)	
	ieee8021SpanningTreePortTable(2)/ ieee8021SpanningTreePortEntry(1)	
	ieee8021SpanningTreePortComponentId(1)	
	ieee8021SpanningTreePort(2)	
	ieee8021SpanningTreePortPriority(3)	
	ieee8021SpanningTreePortState(4)	
	ieee8021SpanningTreePortEnabled(5)	
	ieee8021SpanningTreePortPathCost(6)	
	ieee8021SpanningTreePortDesignatedRoot(7)	
	ieee8021SpanningTreePortDesignatedCost(8)	
	ieee8021SpanningTreePortDesignatedBridge(9)	
	ieee8021SpanningTreePortDesignatedPort(10)	
	ieee8021SpanningTreePortForwardTransitions(11)	
	ieee8021SpanningTreeRstpPortProtocolMigration(12)	
	ieee8021SpanningTreeRstpPortAdminEdgePort(13)	
	ieee8021SpanningTreeRstpPortOperEdgePort(14)	

		ieee8021SpanningTreeRstpPortAdminPathCost(15)	
		ieee8021SpanningTreePortExtensionTable(3)/ ieee8021SpanningTreePortExtensionEntry(1)	
		ieee8021SpanningTreeRstpPortAutoEdgePort(1)	
		ieee8021SpanningTreeRstpPortAutoIsolatePort(2)	サポートしていません
		ieee8021SpanningTreeRstpPortIsolatePort(3)	サポートしていません

2. プライベート MIB 一覧

2.1 プライベート MIB 上位階層

MIB		説明
aplgm2(109)		OID: 1.3.6.1.4.1.278.1.109
	gm2Mibs(2)	
	gm2Admin(1)	
	gm2Hardware(2)	
	gm2System(3)	
	gm2Function(4)	
	gm2SystemTrap	

2.2 gm2Admin サブツリー

MIB		説明
gm2Admin(1)		OID: 1.3.6.1.4.1.278.1.109.2.1
	gm2AgentAddress(1)	
	gm2AgentMacAddress(1)	
	gm2AgentIpAddress(2)	
	gm2AgentNetMask(3)	
	gm2AgentBcastAddr(4)	
	gm2AgentDGate(5)	
	gm2Operation(2)	
	gm2ResetSystemAction(1)	
	gm2SaveConfiguration(2)	

2.3 gm2Hardware サブツリー

MIB		説明
gm2Hardware(2)		OID: 1.3.6.1.4.1.278.1.109.2.2
	gm2TemperatureTable(1)/ gm2TemperatureEntry(1)	
	gm2TemperatureUnitId(1)	
	gm2TemperatureIndex(2)	
	gm2TemperatureCurrent(3)	
	gm2TemperatureStatus(4)	
	gm2FanTable(2)/ gm2FanEntry(1)	
	gm2FanUnitId(1)	
	gm2FanIndex(2)	
	gm2FanDescr(3)	

gm2FanStatus(4)	
gm2CpuUtilization(4)	
gm2CpuUtilizationInfo(1)	
gm2CpuUtilizationNotifyCurrentStatus(1)	
gm2CpuUtilizationNotifyState(2)	
gm2CpuUtilizationNotifyThreshold(3)	
gm2CpuUtilizationNotifyPollingInterval(4)	
gm2CpuUtilizationNotifyTrapState(5)	
gm2CpuUtilizationNotifyLogState(6)	
gm2CpuUtilizationInfo(2)	
gm2CpuUtilizationIn5sec(1)	
gm2CpuUtilizationIn1min(2)	
gm2CpuUtilizationIn5min(3)	
gm2CpuUtilizationMax(4)	
gm2CpuUtilizationMin(5)	
gm2CpuUtilizationClear(6)	
gm2MemoryUtilization(5)	
gm2DramUtilizationInfo(1)	
gm2DramUtilizationTotal(1)	
gm2DramUtilizationUsed(2)	
gm2DramUtilizationPercentage(3)	
gm2DramUtilizationMax(4)	
gm2DramUtilizationMin(5)	
gm2DramUtilizationClear(6)	
gm2DramUtilizationFailureStatusCode(7)	
gm2FlashUtilizationInfo(2)	
gm2FlashUtilizationTotal(1)	
gm2FlashUtilizationUsed(2)	
gm2FlashUtilizationPercentage(3)	
gm2NvramUtilizationInfo(3)	
gm2NvramUtilizationTotal(1)	
gm2NvramUtilizationUsed(2)	
gm2NvramUtilizationPercentage(3)	
gm2SlideSwitchTable(6)/ gm2SlideSwitchEntry(1)	
gm2SlideSwitchUnitIndex(1)	
gm2SlideSwitchStatus(2)	

2.4 gm2System サブツリー

MIB		説明
gm2System(3)		OID: 1.3.6.1.4.1.278.1.109.2.3
	gm2SystemTable(1)/ gm2SystemEntry(1)	
	gm2SystemUnitId(1)	
	gm2SystemHealthStatus(2)	
	gm2SystemHealthFailureCode(3)	
	gm2SystemIfTable(2)/ gm2SystemIfEntry(1)	
	gm2SystemIfIndex(1)	
	gm2SystemIfShutdownStatus(2)	
	gm2SystemIfShutdownStatusCause(3)	
	gm2SystemIfMediaType(4)	
	gm2SystemIfMediaPartNo(5)	
	gm2SystemIfMediaSerialNo(6)	
	gm2SystemIfTxPower(7)	
	gm2SystemIfTxPowerValid(8)	
	gm2SystemIfRxPower(9)	
	gm2SystemIfRxPowerValid(10)	

2.5 gm2Function サブツリー

MIB		説明
gm2Function(4)		
	gm2LoopDetect(1)	
	gm2LoopdetectCtrl(1)	
	gm2LoopdetectCtrlState(1)	
	gm2LoopdetectCtrlInterval(2)	
	gm2LoopDetectPortMgmtTable(2)/ gm2LoopDetectPortMgmtEntry(1)	
	gm2LoopdetectPortIndex(1)	
	gm2LoopdetectPortState(2)	
	gm2LoopdetectPortMethod(3)	
	gm2LoopdetectPortLoopStatus(4)	
	gm2TrafficControl(2)	
	gm2TrafficControlGlobalCtrl(1)	
	gm2TrafficControlTimeInterval(1)	
	gm2TrafficControlRetryTimes(2)	

gm2TrafficControlPortMgmtTable(2)/ gm2TrafficControlPortMgmtEntry(1)		
	gm2TrafficControlPortIndex(1)	
	gm2TrafficControlPortActionStatus(2)	
	gm2TrafficControlPortLevelType(3)	
	gm2TrafficControlPortBroadcastLevelHigh(4)	
	gm2TrafficControlPortBroadcastLevelLow(5)	
	gm2TrafficControlPortMulticastLevelHigh(6)	
	gm2TrafficControlPortMulticastLevelLow(7)	
	gm2TrafficControlPortUnicastLevelHigh(8)	
	gm2TrafficControlPortUnicastLevelLow(9)	
gm2Poe(3)		
gm2PoeSystemTable(1)/ gm2PoeSystemEntry(1)		
	gm2PoeSystemIndex(1)	
	gm2PoeSystemStatus(2)	
	gm2PoeSystemUsageThreshold(3)	
gm2PoePortTable(2)/ gm2PoePortEntry(1)		
	gm2PoePortIndex(1)	
	gm2PoePortAdminStatus(2)	
	gm2PoePortPriority(3)	
	gm2PoePortPowerLimit(4)	
	gm2PoePortConsumptionPower(5)	
	gm2PoePortPowerStatus(6)	
	gm2PoePortPowerAdminStatusCause(7)	
gm2ErrorRecovery(4)		
	gm2LoopDetectionAutoRecoverState(1)	
	gm2LoopDetectionRecoveryTime(2)	
	gm2TrafficControlAutoRecoveryState(3)	
	gm2TrafficControlRecoverTime(4)	
	gm2BpduGuardAutoRecoverState(5)	
	gm2BpduGuardRecoveryTime(6)	
gm2MmrpPlus(5)		
	gm2MmrpPlusCommon(1)	
	gm2MmrpPlusEnable(1)	
	gm2MmrpPlusRing(2)	
	gm2MmrpPlusRingTable(1)/ gm2MmrpPlusRingEntry(1)	

	gm2MmrpPlusRingIndex(1)	
	gm2MmrpPlusRingRowStatus(2)	
	gm2MmrpPlusRingName(3)	
	gm2MmrpPlusRingVid(4)	
	gm2MmrpPlusRingListeningTimer(5)	
	gm2MmrpPlusRingFDBFlushTimer(6)	
	gm2MmrpPlusRingFDBFlushPort(7)	
	gm2MmrpPlusRingRevertiveMode(8)	
	gm2MmrpPlusRingRevertiveTime(9)	
	gm2MmrpPlusRingHelloTimeout(10)	
	gm2MmrpPlusRingClearFailure(11)	
	gm2MmrpPlusIfTable(2)/ gm2MmrpPlusIfEntry(1)	
	gm2MmrpPlusIfIndex(1)	
	gm2MmrpPlusIfRowStatus(2)	
	gm2MmrpPlusIfMode(3)	
	gm2MmrpPlusIfStatus(4)	
	gm2MmrpPlusIfConnection(5)	
	gm2MmrpPlusStatsTable(3)/ gm2MmrpPlusStatsEntry(1)	
	gm2MmrpPlusStatsIfIndex(1)	
	gm2MmrpPlusSlaveBlockingHelloInPkts(2)	
	gm2MmrpPlusMasterBlockingHelloInPkts(3)	
	gm2MmrpPlusSlaveForwardingHelloInPkts(4)	
	gm2MmrpPlusMasterForwardingHelloInPkts(5)	
	gm2MmrpPlusFdbFlushInPkts(6)	
	gm2MmrpPlusFdbFlushOutPkts(7)	
	gm2MmrpPlusLinkDownInPkts(8)	
	gm2MmrpPlusLinkDownOutPkts(9)	
	gm2MmrpPlusLinkUpInPkts(10)	
	gm2MmrpPlusLinkUpOutPkts(11)	
	gm2MmrpPlusBlockingInPkts(12)	
	gm2BpduGuard(6)	
	gm2BpduGuardCtrl(1)	
	gm2BpduGuardState(1)	
	gm2BpduGuardTrapState(2)	
	gm2BpduGuardPortMgmt(2)	
	gm2BpduGuardPortTable(1)/ gm2BpduGuardPortEntry(1)	

		gm2BpduGuardPortIndex(1)	
		gm2BpduGuardPortState(2)	
		gm2BpduGuardPortMode(3)	
		gm2BpduGuardPortStatus(4)	

2.6 gm2Traps サブツリー

MIB			説明
gm2Traps(5)			
	gm2HardwareTrap(1)		
	gm2TemperatureTrap(1)		
		gm2TemperatureTrapPrefix(0)	
		gm2TemperatureWarning(1)	
		gm2TemperatureNormal(2)	
	gm2FanTrap(2)		
		gm2FanTrapPrefix(0)	
		gm2FanFault(1)	
		gm2FanRecovery(2)	
	gm2CpuUtilizationTrap(4)		
		gm2CpuUtilizationTrapPrefix(0)	
		gm2CpuUtilizationRising(1)	
		gm2CpuUtilizationFalling(2)	
	gm2MemoryUtilizationTrap(5)		
		gm2MemoryUtilizationTrapPrefix(0)	
		gm2MemoryUtilizationRising(1)	
	gm2SystemTrap(2)		
	gm2SystemStatusTrap(1)		
		gm2SystemStatusTrapPrefix(0)	
		gm2SystemStatusMemoryErrorAutoRecovery(1)	
		gm2SystemStatusCodeChange(2)	
		gm2SystemStatusAbnormal(3)	
		gm2SystemStatusNormal(4)	
		gm2SystemStatusFaultActionShutdownAll(5)	
		gm2SystemStatusLsiParityErrorDetected(6)	
		gm2SystemStatusLsiParityErrorFixed(7)	
		gm2SystemStatusLsiHardwareErrorDetected(8)	
		gm2SystemStatusLsiHardwareErrorFixed(9)	
	gm2FunctionTrap(3)		
		gm2LoopDetectionTrap(1)	
		gm2LoopDetectionTrapPrefix(0)	

	gm2LoopDetectionPortDetected(1)	
	gm2LoopDetectionPortRecovered(2)	
	gm2LoopDetectionVlanDetected(3)	
	gm2LoopDetectionVlanRecovered(4)	
	gm2TrafficControlTrap(2)	
	gm2TrafficControlTrapPrefix(0)	
	gm2BroadcastStormOccurred(1)	
	gm2BroadcastStormCleared(2)	
	gm2MulticastStormOccurred(3)	
	gm2MulticastStormCleared(4)	
	gm2UnicastStormOccurred(5)	
	gm2UnicastStormCleared(6)	
	gm2BroadcastStormPortShutdown(7)	
	gm2MulticastStormPortShutdown(8)	
	gm2UnicastStormPortShutdown(9)	
	gm2StormPortShutdownRecovered(10)	
	gm2MacBasedAuthTrap(3)	
	gm2MacBasedAuthTrapPrefix(0)	
	gm2MacAuthFailure(1)	
	gm2MacBasedAuthTrapBindings(1)	
	gm2MacAuthMac(1)	
	gm2MacAuthVid(2)	
	gm2WebAuthTrap(4)	
	gm2WebAuthTrapPrefix(0)	
	gm2WebAuthFailure(1)	
	gm2WebAuthTrapBindings(1)	
	gm2WebAuthUsername(1)	
	gm2WebAuthMac(2)	
	gm2WebAuthIp(3)	
	gm2Dot1xAuthTrap(5)	
	gm2Dot1xAuthTrapPrefix(0)	
	gm2Dot1xAuthFailure(1)	
	gm2Dot1xAuthTrapBindings(1)	
	gm2Dot1xUsername(1)	
	gm2Dot1xMac(2)	
	gm2LoginTrap(6)	
	gm2LoginTrapPrefix(0)	
	gm2LoginSuccess(1)	
	gm2LoginFailure(2)	

	gm2Logout(3)	
	gm2LoginTrapBindings(1)	
	gm2LoginUsername(1)	
	gm2LoginFrom(2)	
	gm2LoginIp(3)	
	gm2LinkAggregationTrap(7)	
	gm2LinkAggregationTrapPrefix(0)	
	gm2LacpMultipleLagDetect(1)	
	gm2LacpMultipleSystemDetect(2)	
	gm2LacpTimeoutMismatchDetect(3)	
	gm2LacpLacpduReceiveTimerExpired(4)	
	gm2LacpPortDown(5)	
	gm2LacpPortUp(6)	
	gm2LacpLacpduDetected(7)	
	gm2PoeTrap(8)	
	gm2PoeTrapPrefix(0)	
	gm2PoeSystemFault(1)	
	gm2PoePortStopDeliveringPower(2)	
	gm2PoePortAdminDisable(3)	
	gm2PoePortAdminEnable(4)	
	gm2MmrpPlusTrap(9)	
	gm2MmrpPlusTrapPrefix(0)	
	gm2MmrpPlusPortDown(1)	
	gm2MmrpPlusPortListening(2)	
	gm2MmrpPlusPortListeningTimeout(3)	
	gm2MmrpPlusPortForwarding(4)	
	gm2MmrpPlusPortDisable(5)	
	gm2MmrpPlusPortDisableTimeout(6)	
	gm2MmrpPlusFdbFlush(7)	
	gm2BpduGuardTrap(10)	
	gm2BpduGuardTrapPrefix(0)	
	gm2BpduGuardAttackDetected(1)	
	gm2BpduGuardAttackRecovered(2)	
	gm2BpduGuardTrapBindings(1)	
	gm2BpduGuardRecoveryType(1)	

3. プライベート MIB 仕様

ApresiaLightGM200 シリーズに搭載された独自 MIB の定義とその実装の仕様を示します。

表 1 に本仕様書の対象となる ApresiaLightGM200 シリーズの製品名称と sysObjectID を示します。

表 1 Apresia シリーズの製品名称と sysObjectID

シリーズ名称	製品名称	sysObjectID
ApresiaLightGM200 シリーズ	ApresiaLightGM212GT-SS	1.3.6.1.4.1.278.1.45.1
	ApresiaLightGM220GT-SS	1.3.6.1.4.1.278.1.45.2
	ApresiaLightGM228GT-SS	1.3.6.1.4.1.278.1.45.3
	ApresiaLightGM212GT-POE	1.3.6.1.4.1.278.1.45.4
	ApresiaLightGM220GT-POE	1.3.6.1.4.1.278.1.45.5
	ApresiaLightGM228GT-POE	1.3.6.1.4.1.278.1.45.6

3.1 gm2Admin

3.1.1 gm2AgentAddress

- gm2AgentMacAddress (1.3.6.1.4.1.278.109.2.1.1.1)
 - シンタックス PhysAddress
 - アクセス read-only
 - 定義 MAC アドレスの値を示します。
 - 実装 2.00.00 以降
- gm2AgentIpAddress (1.3.6.1.4.1.278.109.2.1.1.2)
 - シンタックス IpAddress
 - アクセス read-write
 - 定義 IP アドレスの値を示します。
 - 実装 2.00.00 以降
- gm2AgentNetMask (1.3.6.1.4.1.278.109.2.1.1.3)
 - シンタックス IpAddress
 - アクセス read-write
 - 定義 サブネットマスクの値を示します。
 - 実装 2.00.00 以降
- gm2AgentBcastAddr (1.3.6.1.4.1.278.109.2.1.1.4)
 - シンタックス IpAddress
 - アクセス read-only
 - 定義 ブロードキャストアドレスの値を示します。
 - 実装 2.00.00 以降

- gm2AgentDGate (1.3.6.1.4.1.278.109.2.1.1.5)

シンタックス	IpAddress
アクセス	read-write
定義	デフォルトゲートウェイの IP アドレスの値を示します。
実装	2.00.00 以降

3.1.2 gm2Operation

- gm2ResetSystemAction (1.3.6.1.4.1.278.109.2.1.2.1)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-write
定義	reset(3)で reboot を開始します。
実装	noReset(2)、reset(3) 2.00.00 以降
- gm2SaveConfiguration (1.3.6.1.4.1.278.109.2.1.2.2)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-write
定義	save(1)で現在の設定の保存を開始します。
実装	save(1)、noSave(2) 2.00.00 以降

3.2 gm2Hardware

3.2.1 gm2TemperatureTable

- gm2TemperatureUnitID (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.1.1.1)
 - シンタックス Integer32 (1..2147483647)
 - アクセス read-only
 - 定義 温度を測定する装置のユニット ID (本装置では常に 1) を示します。
 - 実装 2.00.00 以降
- gm2TemperatureIndex (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.1.1.2)
 - シンタックス Integer32 (1..2147483647)
 - アクセス read-only
 - 定義 装置の温度測定ポイントの管理用識別子を示します。
 - 実装 2.00.00 以降
- gm2TemperatureCurrent (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.1.1.3)
 - シンタックス Integer32
 - アクセス read-only
 - 定義 測定された内部温度[°C]を示します。
 - 実装 2.00.00 以降
- gm2TemperatureStatus (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.1.1.4)
 - シンタックス INTEGER
 - アクセス read-only
 - 定義 装置の現在の温度状態を示します。
 - 実装 normal(1)、abnormal(2)
2.00.00 以降

3.2.2 gm2FanTable

- gm2FanUnitId (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.2.1.1)
 - シンタックス Integer32 (1..2147483647)
 - アクセス read-only
 - 定義 冷却ファンのユニット ID (本装置では常に 1) を示します。
 - 実装 2.01.00 以降
- gm2FanIndex (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.2.1.2)
 - シンタックス Integer32 (1..2147483647)
 - アクセス read-only
 - 定義 冷却ファンのインデックス番号を示します。
 - 実装 2.01.00 以降

- gm2FanDescr (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.2.1.3)

シンタックス	OCTET STRING (1..16)
アクセス	read-only
定義	冷却ファンの説明を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2FanStatus (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.2.1.4)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	冷却ファンの状態を示します。
実装	normal(1)、abnormal(2) 2.01.00 以降

3.2.3 gm2CpuUtilization

3.2.3.1 gm2CpuUtilizationCtrl

- gm2CpuUtilizationNotifyCurrentStatus (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.4.1.1)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	装置の CPU 使用率の状態を示します。
実装	normal(1)、overloading(2) 2.01.00 以降

- gm2CpuUtilizationNotifyState (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.4.1.2)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	装置の CPU 使用率監視の状態を示します。
実装	enabled(1)、disabled(2) 2.01.00 以降

- gm2CpuUtilizationNotifyThreshold (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.4.1.3)

シンタックス	INTEGER (50..100)
アクセス	read-write
定義	装置の CPU 使用率監視での通知しきい値[%]を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2CpuUtilizationNotifyPollingInterval (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.4.1.4)

シンタックス	INTEGER (10..180)
アクセス	read-write
定義	装置の CPU 使用率監視の間隔(秒)を示します。
実装	2.01.00 以降
- gm2CpuUtilizationNotifyTrapState (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.4.1.5)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-write
定義	装置の CPU 使用率監視の SNMP トラップ通知の状態を示します。
実装	enabled(1)、disabled(2) 2.01.00 以降
- gm2CpuUtilizationNotifyLogState (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.4.1.6)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-write
定義	装置の CPU 使用率監視のシステムログ通知の状態を示します。
実装	enabled(1)、disabled(2) 2.01.00 以降

3.2.3.2 gm2CpuUtilizationCtrl

- gm2CpuUtilizationIn5sec (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.4.2.1)

シンタックス	INTEGER (0..100)
アクセス	read-only
定義	装置の直近 5 秒間の平均 CPU 使用率[%]を示します。
実装	2.00.00 以降
- gm2CpuUtilizationIn1min (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.4.2.2)

シンタックス	INTEGER (0..100)
アクセス	read-only
定義	装置の直近 1 分間の平均 CPU 使用率[%]を示します。
実装	2.00.00 以降
- gm2CpuUtilizationIn5min (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.4.2.3)

シンタックス	INTEGER (0..100)
アクセス	read-only
定義	装置の直近 5 分間の平均 CPU 使用率[%]を示します。
実装	2.00.00 以降

- gm2CpuUtilizationMax (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.4.2.4)

シンタックス	INTEGER (0..100)
アクセス	read-only
定義	装置の CPU 使用率の最大値[%]を示します。
実装	2.00.00 以降
- gm2CpuUtilizationMin (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.4.2.5)

シンタックス	INTEGER (0..100)
アクセス	read-only
定義	装置の CPU 使用率の最小値[%]を示します。
実装	2.00.00 以降
- gm2CpuUtilizationClear (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.4.2.6)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-write
定義	start(2)で CPU 使用率の統計情報をクリアします。
実装	other(1)、start(2) 2.00.00 以降

3.2.4 gm2MemoryUtilization

3.2.4.1 gm2DramUtilizationInfo

- gm2DramUtilizationTotal (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.5.1.1)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	装置のシステムメモリのサイズ[kByte]を示します。
実装	2.00.00 以降
- gm2DramUtilizationUsed (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.5.1.2)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	装置で使われているシステムメモリのサイズ[kByte]を示します。
実装	2.00.00 以降
- gm2DramUtilizationPercentage (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.5.1.3)

シンタックス	INTEGER (0..100)
アクセス	read-only
定義	装置の現在のシステムメモリ使用率[%]を示します。
実装	2.00.00 以降

- gm2DramUtilizationMax (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.5.1.4)

シンタックス	INTEGER (0..100)
アクセス	read-only
定義	装置のシステムメモリー使用率の最大値[%]を示します。
実装	2.00.00 以降

- gm2DramUtilizationMin (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.5.1.5)

シンタックス	INTEGER (0..100)
アクセス	read-only
定義	装置のシステムメモリー使用率の最小値[%]を示します。
実装	2.00.00 以降

- gm2DramUtilizationClear (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.5.1.6)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-write
定義	start(2)でシステムメモリー使用率の統計情報をクリアします。
実装	other(1)、start(2) 2.00.00 以降

- gm2DramUtilizationFailureStatusCode (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.5.1.7)

シンタックス	OCTET STRING
アクセス	read-only
定義	メモリー使用率がしきい値を超過した場合のメモリープールの種類を示します。
実装	Bit 0 : SYS_MEM、Bit 1 : SYS_HUGE、Bit 2 : SEC_MEM 2.00.00 以降

3.2.4.2 gm2FlashUtilizationInfo

- gm2FlashUtilizationTotal (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.5.2.1)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	装置のフラッシュメモリーのサイズ[kByte]を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2FlashUtilizationUsed (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.5.2.2)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	装置で使用されているフラッシュメモリーのサイズ[kByte]を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2FlashUtilizationPercentage (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.5.2.3)

シンタックス	INTEGER (0..100)
アクセス	read-only
定義	装置の現在のフラッシュメモリ使用率[%]を示します。
実装	2.01.00 以降

3.2.4.3 gm2NvramUtilizationInfo

- gm2NvramUtilizationTotal (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.5.3.1)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	SD カードの容量[kByte]を示します。
実装	2.01.00 以降
- gm2NvramUtilizationUsed (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.5.3.2)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	SD カードの使用容量 [kByte]を示します。
実装	2.01.00 以降
- gm2NvramUtilizationPercentage (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.5.3.3)

シンタックス	INTEGER (0..100)
アクセス	read-only
定義	SD カードの現在の使用率[%]を示します。
実装	2.01.00 以降

3.2.5 gm2SlideSwitchTable

- gm2SlideSwitchUnitIndex (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.6.1.1)

シンタックス	Integer32 (1..2147483647)
アクセス	read-only
定義	スライドスイッチがある装置のユニット ID (本装置では常に 1) を示します。
実装	2.00.00 以降
- gm2SlideSwitchStatus (1.3.6.1.4.1.278.109.2.2.6.1.2)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	スライドスイッチの状態を示します。
実装	off(1)、on(2) 2.00.00 以降

3.3 gm2System

3.3.1 gm2SystemTable

- gm2SystemUnitID (1.3.6.1.4.1.278.109.2.3.1.1.1)
 - シンタックス Integer32 (1..2147483647)
 - アクセス read-only
 - 定義 システムのユニット ID (本装置では常に 1) を示します。
 - 実装 2.00.00 以降
- gm2SystemHealthStatus (1.3.6.1.4.1.278.109.2.3.1.1.2)
 - シンタックス Integer32 (1..2147483647)
 - アクセス read-only
 - 定義 システムの状態を示します。
 - 実装 abnormal(1)、normal(2)、unknown(3)
2.00.00 以降
- gm2SystemHealthFailureCode (1.3.6.1.4.1.278.109.2.3.1.1.3)
 - シンタックス Integer32 (1..2147483647)
 - アクセス read-only
 - 定義 システムで検出された障害コードを示します。
 - 実装 すべての bit=0：正常状態
bit[8]=1 (0x100)：電源の障害
bit[10]=1 (0x400)：ファンの障害
bit[11]=1 (0x800)：温度異常
bit[14]=1 (0x4000)：SW-LSI のメモリーエラー
bit[15]=1 (0x8000)：SW-LSI の復旧不能なメモリーエラー
bit[16]=1 (0x10000)：SW-LSI のメモリーエラー (ハードエラー)
bit[17]=1 (0x20000)：SW-LSI の復旧不能なメモリーエラー (ハードエラー)
2.00.00 以降

3.3.2 gm2SystemIfTable

- gm2SystemIfIndex (1.3.6.1.4.1.278.109.2.3.2.1.1)
 - シンタックス Integer32 (1..2147483647)
 - アクセス read-only
 - 定義 インターフェースの ID を示します。
 - 実装 2.00.00 以降

- gm2SystemIfShutdownStatus (1.3.6.1.4.1.278.109.2.3.2.1.2)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	インターフェースの状態を示します。
実装	noShutdown(1)、shutdown(2) 2.00.00 以降

- gm2SystemIfShutdownStatusCause (1.3.6.1.4.1.278.109.2.3.2.1.3)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	インターフェースの状態の原因を示します。
実装	others(1)、cli(2)、snmp(3)、loopDetection(4)、stormControl(5) 2.00.00 以降

- gm2SystemIfMediaType (1.3.6.1.4.1.278.109.2.3.2.1.4)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	光ポートのメディアの種類を示します。
実装	other(10001)、invalid(10002)、utp(20101)、sfp-NONE(30001)、 sfp-unknown(30002)、sfp-SX(30101)、sfp-LX(30201)、sfp-LX40(30202)、 sfp-BX10U(30401)、sfp-BX10D(30402)、sfp-BX20U(30403)、 sfp-BX20D(30404) 2.00.00 以降

- gm2SystemIfMediaPartNo (1.3.6.1.4.1.278.109.2.3.2.1.5)

シンタックス	OCTET STRING
アクセス	read-only
定義	SFP モジュールの型式種別を示します。
実装	2.00.00 以降

- gm2SystemIfMediaSerialNo (1.3.6.1.4.1.278.109.2.3.2.1.6)

シンタックス	OCTET STRING
アクセス	read-only
定義	SFP モジュールのシリアル番号を示します。
実装	2.00.00 以降

- gm2SystemIfMediaTxPower (1.3.6.1.4.1.278.109.2.3.2.1.7)

シンタックス	Integer32
アクセス	read-only
定義	SFP モジュールの光送信レベル[dBm]を 100 倍換算値で示します。
実装	2.00.00 以降

- gm2SystemIfMediaTxPowerValid (1.3.6.1.4.1.278.109.2.3.2.1.8)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	SFP モジュールの光送信レベルが正常かどうかを示します。
実装	true(1), false(2)
	2.01.00 以降

- gm2SystemIfMediaRxPower (1.3.6.1.4.1.278.109.2.3.2.1.9)

シンタックス	Integer32
アクセス	read-only
定義	SFP モジュールの光受信レベル[dBm] を 100 倍換算値で示します。
実装	2.00.00 以降

- gm2SystemIfMediaRxPowerValid (1.3.6.1.4.1.278.109.2.3.2.1.10)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	SFP モジュールの光受信レベルが正常かどうかを示します。
実装	true(1), false(2)
	2.01.00 以降

3.4 gm2Function

3.4.1 gm2LoopDetect

3.4.1.1 gm2LoopDetectCtrl

- gm2LoopdetectCtrlState (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.1.1.1)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-write
定義	ループ検知機能のグローバル状態を示します。
実装	enabled(1)、disabled(2) 2.01.00 以降
- gm2LoopdetectCtrlInterval (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.1.1.2)

シンタックス	INTEGER (1..32767)
アクセス	read-write
定義	ループ検知機能の検知フレーム送信間隔(秒)を示します。
実装	2.01.00 以降

3.4.1.2 gm2LoopDetectPortMgmtTable

- gm2LoopdetectPortIndex (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.1.2.1.1)

シンタックス	INTEGER (1..65536)
アクセス	read-only
定義	ループ検知機能のポート番号を示します。
実装	2.01.00 以降
- gm2LoopdetectPortState (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.1.2.1.2)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-write
定義	ポートのループ検知機能の状態を示します。
実装	enabled(1)、disabled(2) 2.01.00 以降
- gm2LoopdetectPortMethod (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.1.2.1.3)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-write
定義	ポートのループ検知機能のアクションを示します。
実装	notify-only(1)、shutdown(2) 2.01.00 以降

- gm2LoopdetectPortLoopStatus (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.1.2.1.4)

シンタックス INTEGER
 アクセス read-only
 定義 ポートのループ検知状態を示します。
 実装 normal(1)、loop(2)
 2.01.00 以降

3.4.2 gm2TrafficControl

3.4.2.1 gm2TrafficControlGlobalCtrl

- gm2TrafficControlTimeInterval (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.2.1.1)

シンタックス INTEGER (5..600)
 アクセス read-write
 定義 ストームコントロール機能の監視間隔(秒)を示します。
 実装 2.01.00 以降

- gm2TrafficControlRetryTimes (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.2.1.2)

シンタックス INTEGER (-1 | 0..360)
 アクセス read-write
 定義 ストームコントロール機能でアクションが shutdown の場合の、ポート閉塞までの検知回数を示します。-1 の場合はポート閉塞を行いません。
 実装 2.01.00 以降

3.4.2.2 gm2TrafficControlPrtMgmtTable

- gm2TrafficControlPortIndex (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.2.2.1.1)

シンタックス INTEGER
 アクセス read-only
 定義 ストームコントロール機能のポート番号を示します。
 実装 2.01.00 以降

- gm2TrafficControlPortActionStatus (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.2.2.1.2)

シンタックス INTEGER
 アクセス read-write
 定義 ストームコントロール機能のポートのアクションを示します。
 実装 shutdown(1)、drop(2)、none(3)
 2.01.00 以降

- gm2TrafficControlPortLevelType (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.2.2.1.3)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-write
定義	ストームコントロール機能の監視ターゲットを示します。
実装	pps(1) 、 kbps(2) 、 rate(3) 2.01.00 以降

- gm2TrafficControlPortBroadcastLevelHigh (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.2.2.1.4)

シンタックス	INTEGER (0..2147483647)
アクセス	read-write
定義	ブロードキャストストームの監視上限しきい値を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2TrafficControlPortBroadcastLevelLow (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.2.2.1.5)

シンタックス	INTEGER (0..2147483647)
アクセス	read-write
定義	ブロードキャストストームの監視下限しきい値を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2TrafficControlPortMulticastLevelHigh (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.2.2.1.6)

シンタックス	INTEGER (0..2147483647)
アクセス	read-write
定義	マルチキャストストームの監視上限しきい値を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2TrafficControlPortMulticastLevelLow (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.2.2.1.7)

シンタックス	INTEGER (0..2147483647)
アクセス	read-write
定義	マルチキャストストームの監視下限しきい値を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2TrafficControlPortUnicastLevelHigh (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.2.2.1.8)

シンタックス	INTEGER (0..2147483647)
アクセス	read-write
定義	ユニキャストストームの監視上限しきい値を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2TrafficControlPortUnicastLevelLow (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.2.2.1.9)
 シンタックス INTEGER (0..2147483647)
 アクセス read-write
 定義 ユニキャストストームの監視下限しきい値を示します。
 実装 2.01.00 以降

3.4.3 gm2Poe

3.4.3.1 gm2PoeSystemTable

- gm2PoeSystemIndex (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.3.1.1.1)
 シンタックス Integer32 (1..2147483647)
 アクセス accessible-for-notify
 定義 PoE システムの識別番号を示します。
 実装 2.01.00 以降
- gm2PoeSystemStatus (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.3.1.1.2)
 シンタックス INTEGER
 アクセス read-only
 定義 PoE モジュールの状態を示します。
 実装 abnormal(1)、normal(2)
 2.01.00 以降
- gm2PoeSystemUsageThreshold (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.3.1.1.3)
 シンタックス Integer32 (1..99)
 アクセス read-write
 定義 PoE 電力使用率の監視しきい値(%)を示します。
 実装 2.01.00 以降

3.4.3.2 gm2PoePortTable

- gm2PoePortIndex (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.3.2.1.1)
 シンタックス Integer32 (1..2147483647)
 アクセス read-only
 定義 PoE のポート番号を示します。
 実装 2.01.00 以降
- gm2PoePortAdminStatus (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.3.2.1.2)
 シンタックス INTEGER
 アクセス read-write
 定義 ポートの PoE 給電機能の状態を示します。
 実装 enabled(1)、disabled(2)
 2.01.00 以降

- gm2PoePortPriority (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.3.2.1.3)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-write
定義	ポートの PoE 給電の優先度を示します。
実装	critical(1)、high(2)、low(3) 2.01.00 以降

- gm2PoePortPowerLimit (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.3.2.1.4)

シンタックス	INTEGER (0..60000)
アクセス	read-write
定義	ポートの PoE 給電の供給上限電力(mW)を示します。0 の場合はクラスに応じて上限電力が自動で定められます。
実装	2.01.00 以降

- gm2PoePortConsumptionPower (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.3.2.1.5)

シンタックス	Gauge32
アクセス	read-only
定義	ポートの PoE 給電の供給電力を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2PoePortPowerStatus (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.3.2.1.6)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	ポートの PoE 給電状態を示します。
実装	delivering(1)、disabled(2)、searching(3)、requesting(4)、 stopPowerLimit(5)、stopMpsAbsent(6)、stopPowerDenied(7)、 stopOverLoad(8)、stopPowerShort(9)、stopOtherFault(10) 2.01.00 以降

- gm2PoePortPowerAdminStatusCause (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.3.2.1.7)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	ポートの PoE 給電機能の状態が変更した理由を示します。
実装	unknown(1)、cli(2)、snmp(3)、pdMponitoring(4)、pdMonitoringAcl(5)、 pdMonitoringPowerRising(6)、pdMonitoringPowerFalling(7) 2.01.00 以降

3.4.4 gm2ErrorRecovery

- gm2LoopDetectionAutoRecoverState (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.4.1)
 - シンタックス INTEGER
 - アクセス read-write
 - 定義 ループ検知の自動復旧機能の状態を示します。
 - 実装 enabled(1)、disabled(2)
2.01.00 以降
- gm2LoopDetectionAutoRecoverTime (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.4.2)
 - シンタックス INTEGER (5..86400)
 - アクセス read-write
 - 定義 ループ検知の自動復旧機能の復旧時間(秒)を示します。
 - 実装 2.01.00 以降
- gm2TrafficControlAutoRecoverState (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.4.3)
 - シンタックス INTEGER
 - アクセス read-write
 - 定義 ストームコントロールの自動復旧機能の状態を示します。
 - 実装 enabled(1)、disabled(2)
2.01.00 以降
- gm2TrafficControlAutoRecoverTime (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.4.4)
 - シンタックス INTEGER (5..86400)
 - アクセス read-write
 - 定義 ストームコントロールの自動復旧機能の復旧時間(秒)を示します。
 - 実装 2.01.00 以降
- gm2BpduGuardAutoRecoverState (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.4.5)
 - シンタックス INTEGER
 - アクセス read-write
 - 定義 BPDU ガードの自動復旧機能の状態を示します。
 - 実装 enabled(1)、disabled(2)
2.02.00 以降
- gm2BpduGuardAutoRecoverTime (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.4.6)
 - シンタックス INTEGER (5..86400)
 - アクセス read-write
 - 定義 BPDU ガードの自動復旧機能の復旧時間(秒)を示します。
 - 実装 2.02.00 以降

3.4.5 gm2MmrpPlus

3.4.5.1 gm2MmrpPlusCommon

- gm2MmrpPlusEnable (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.1.1)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-write
定義	MMRP-Plus アウェア機能のグローバル状態を示します。
実装	enabled(1)、disabled(2) 2.01.00 以降

3.4.5.2 gm2MmrpPlusRing

3.4.5.2.1 gm2MmrpPlusRingTable

- gm2MmrpPlusRingIndex (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.1.1.1)

シンタックス	INTEGER (1..100)
アクセス	read-create
定義	MMRP-Plus のリング ID を示します。
実装	read-only 2.01.00 以降
- gm2MmrpPlusRingRowStatus (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.1.1.2)

シンタックス	RowStatus
アクセス	read-create
定義	MMRP-Plus のリングの登録、削除などの操作を行います。
実装	2.01.00 以降
- gm2MmrpPlusRingName (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.1.1.3)

シンタックス	OCTET STRING (0..255)
アクセス	read-create
定義	MMRP-Plus のリング名を示します。
実装	2.01.00 以降
- gm2MmrpPlusRingVid (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.1.1.4)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-create
定義	MMRP-Plus の管理 VLAN の VLAN ID を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2MmrpPlusRingListeningTimer (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.1.1.5)

シンタックス	TimeTicks
アクセス	read-create
定義	MMRP-Plus のリスニング状態のタイムアウト時間を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2MmrpPlusRingFDBFlushTimer (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.1.1.6)

シンタックス	TimeTicks
アクセス	read-create
定義	MMRP-Plus の FDB フラッシュフレーム受信時の MAC アドレステーブル学習停止時間を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2MmrpPlusRingFDBFlushPort (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.1.1.7)

シンタックス	PortList
アクセス	read-create
定義	MMRP-Plus の FDB フラッシュフレーム受信時の MAC アドレステーブルをクリアするポートを示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2MmrpPlusRingRevertiveMode (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.1.1.8)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-create
定義	MMRP-Plus の復旧時の自動切り戻りの状態を示します。
実装	enabled(1)、disabled(2) 2.01.00 以降

- gm2MmrpPlusRingRevertiveTime (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.1.1.9)

シンタックス	TimeTicks
アクセス	read-create
定義	MMRP-Plus の復旧時の自動切り戻りの待ち時間を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2MmrpPlusRingHelloTimeout (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.1.1.10)

シンタックス	Integer32 (1..86400)
アクセス	read-create
定義	MMRP-Plus のハローフレームのタイムアウト時間(秒)を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2MmrpPlusRingClearFailure (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.1.1.11)

シンタックス	Integer32 (1..86400)
アクセス	read-create
定義	MMRP-Plus の Failure 状態のクリアの操作を行います。1 に設定すると、MMRP-Plus の Failure 状態から Listening 状態に移行します。
実装	2.01.00 以降

3.4.5.2.2 gm2MmrpPlusIfTable

- gm2MmrpPlusIfIndex (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.2.1.1)

シンタックス	INTEGER (1..2147483647)
アクセス	read-only
定義	MMRP-Plus のポートを示します。
実装	2.01.00 以降
- gm2MmrpPlusIfRowStatus (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.2.1.2)

シンタックス	RowStatus
アクセス	read-only
定義	MMRP-Plus のリングとポートの状態を示します。
実装	2.01.00 以降
- gm2MmrpPlusIfMode (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.2.1.3)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	ポートの MMRP-Plus のモードを示します。
実装	unknown(1)、master(2)、slave(3)、divideMaster(4)、divideShadow(5)、aware(6) 2.01.00 以降
- gm2MmrpPlusIfStatus (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.2.1.4)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	ポートの MMRP-Plus の状態を示します。
実装	unknown(1)、down(2)、failureup(3)、listening(4)、forwarding(5) 2.01.00 以降

- gm2MmrpPlusIfConnection (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.2.2.1.5)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	ポートの MMRP-Plus の接続状態を示します。
実装	unknown(1)、normal(2)、abnormal(3)、unreach(4) 2.01.00 以降

3.4.5.3 gm2MmrpPlusStatsTable

- gm2MmrpPlusStatsIfIndex (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.3.1.1)

シンタックス	INTEGER (1..2147483647)
アクセス	read-only
定義	MMRP-Plus のポート番号を示します。
実装	2.01.00 以降
- gm2MmrpPlusSlaveBlockingHelloInPkts (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.3.1.2)

シンタックス	Counter64
アクセス	read-only
定義	受信した MMRP-Plus HelloB1 フレームの数を示します。
実装	2.01.00 以降
- gm2MmrpPlusMasterBlockingHelloInPkts (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.3.1.3)

シンタックス	Counter64
アクセス	read-only
定義	受信した MMRP-Plus HelloB2 フレームの数を示します。
実装	2.01.00 以降
- gm2MmrpPlusSlaveForwardingHelloInPkts (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.3.1.4)

シンタックス	Counter64
アクセス	read-only
定義	受信した MMRP-Plus HelloF1 フレームの数を示します。
実装	2.01.00 以降
- gm2MmrpPlusMasterForwardingHelloInPkts (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.3.1.5)

シンタックス	Counter64
アクセス	read-only
定義	受信した MMRP-Plus HelloF2 フレームの数を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2MmrpPlusFdbFlushInPkts (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.3.1.6)

シンタックス	Counter64
アクセス	read-only
定義	受信した MMRP-Plus FDB フラッシュフレームの数を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2MmrpPlusFdbFlushOutPkts (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.3.1.7)

シンタックス	Counter64
アクセス	read-only
定義	送信した MMRP-Plus FDB フラッシュフレームの数を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2MmrpPlusLinkDownInPkts (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.3.1.8)

シンタックス	Counter64
アクセス	read-only
定義	受信した MMRP-Plus リンクダウン通知フレームの数を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2MmrpPlusLinkDownOutPkts (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.3.1.9)

シンタックス	Counter64
アクセス	read-only
定義	送信した MMRP-Plus リンクダウン通知フレームの数を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2MmrpPlusLinkUpInPkts (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.3.1.10)

シンタックス	Counter64
アクセス	read-only
定義	受信した MMRP-Plus リンクアップ通知フレームの数を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2MmrpPlusLinkUpOutPkts (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.3.1.11)

シンタックス	Counter64
アクセス	read-only
定義	送信した MMRP-Plus リンクアップ通知フレームの数を示します。
実装	2.01.00 以降

- gm2MmrpPlusBlockingInPkts (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.5.3.1.12)

シンタックス	Counter64
アクセス	read-only
定義	受信した MMRP-Plus Blocking フレームの数を示します。
実装	2.01.00 以降

3.4.6 gm2BpduGuard

3.4.6.1 gm2BpduGuardCtrl

- gm2BpduGuardState (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.6.1.1)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-write
定義	BPDU ガード機能のグローバル状態を示します。
実装	enabled(1)、disabled(2) 2.02.00 以降
- gm2BpduGuardTrapState (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.6.1.2)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-write
定義	BPDU ガード機能の SNMP トラップ通知の状態を示します。
実装	enabled(1)、disabled(2) 2.02.00 以降

3.4.6.2 gm2BpduGuardPortMgMt

- gm2BpduGuardPortIndex (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.6.2.1.1.1)

シンタックス	INTEGER (1..65535)
アクセス	read-create
定義	BPDU ガード機能のポート番号を示します。
実装	2.02.00 以降
- gm2BpduGuardState (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.6.2.1.1.2)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	ポートの BPDU ガード機能の状態を示します。
実装	enabled(1)、disabled(2) 2.02.00 以降

- gm2BpduGuardPortMode (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.6.2.1.1.3)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	BPDU ガード機能のモードを示します。
実装	disabled(1)、drop(2)、block(3)、shutdown(4) 2.02.00 以降

- gm2BpduGuardPortStatus (1.3.6.1.4.1.278.109.2.4.6.2.1.1.4)

シンタックス	INTEGER
アクセス	read-only
定義	ポートの BPDU ガードの状態を示します。
実装	normal(1)、underAttack(2) 2.02.00 以降

4. 対応 SNMP トラップ

4.1 標準トラップ一覧

Trap	OID	Description
coldStart	1.3.6.1.6.3.1.1.5.1	電源投入時に送信します。
warmStart	1.3.6.1.6.3.1.1.5.2	リブート起動時に送信します。
linkDown	1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	ポートのリンク状態が、down 状態に変更された時に送信します。
Linkup	1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	ポートのリンク状態が、up 状態に変更された時に送信します。
authenticationFailure	1.3.6.1.6.3.1.1.5.5	不正なコミュニティ名による SNMP 要求を受信した時に送信します。複数発生した場合、5 秒間で一度送信します。
newRoot	1.3.6.1.2.1.17.0.1	スパニングツリープロトコルにて新たにルートブリッジに選出された時に送信します。例えば、トポロジー変化タイマーが終了になった時に送信します。
topologyChange	1.3.6.1.2.1.17.0.2	スパニングツリープロトコルにてネットワークトポロジーの変更時に送信します。ただし、newRoot を送信した時は送信しません。
risingAlarm	1.3.6.1.2.1.16.0.1	RMON 機能において、アラーム機能により、MIB 値が閾値以上に増加した時にトラップを送信します。
fallingAlarm	1.3.6.1.2.1.16.0.2	RMON 機能において、アラーム機能により、MIB 値が閾値以下に減少した時にトラップを送信します。
lldpRemTablesChange	1.0.8802.1.1.2.0.0.1	lldpStatsRemTableLastChangeTime の値が変化した時にトラップを送信します。 lldpStatsRemTableLastChangeTime は、エントリが作成、変更、削除されたときに変更されます。
lldpXMedTopologyChangeDetected	1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.0.1	リモートデバイスの新規接続、切断、別のポートへの移動を検知した場合にトラップを送信します。

4.2 プライベートトラップ仕様

4.2.1 gm2HardwareTrap

- gm2TemperatureWarning

SnmpTrapOID (v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.1.1.0.1

Variables sysDescr, sysObjectID, gm2TemperatureUnitId, gm2TemperatureIndex

定義 装置の内部温度がしきい値を超過したことを検知した場合に送信します。

- gm2TemperatureNormal

SnmpTrapOID (v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.1.1.0.2

Variables sysDescr, sysObjectID, gm2TemperatureUnitId, gm2TemperatureIndex

定義 装置の内部温度が規定範囲内に戻ったことを検知した場合に送信します。

- gm2FanFault

SnmpTrapOID (v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.1.2.0.1

Variables sysDescr, sysObjectID, gm2FanUnitId, gm2FanIndex

定義 装置の冷却ファンで異常を検知した際に送信します。

- gm2FanRecovery

SnmpTrapOID (v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.1.2.0.2

Variables sysDescr, sysObjectID, gm2FanUnitId, gm2FanIndex

定義 装置の冷却ファンが異常状態から正常に戻った際に送信します。

- gm2CpuUtilizationRising

SnmpTrapOID (v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.1.4.0.1

Variables sysDescr, sysObjectID, gm2CpuUtilizationIn1min

定義 CPU 使用率が基準値を超過した場合に送信します。

- gm2CpuUtilizationFalling

SnmpTrapOID (v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.1.4.0.2

Variables sysDescr, sysObjectID, gm2CpuUtilizationIn1min

定義 CPU 使用率が基準値以下に戻った場合に送信します。

- gm2MemoryUtilizationRising

SnmpTrapOID (v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.1.5.0.1

Variables sysDescr, sysObjectID, gm2SystemUnitId,
gm2DramUtilizationFailureStatusCode

定義 システムメモリの使用率が基準値を超過した場合に送信します。

4.2.2 gm2SystemTrap

- gm2SystemStatusMemoryErrorAutoRecovery
 - SnmpTrapOID (v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.2.1.0.1
 - Variables sysDescr, sysObjectID, gm2SystemUnitId
 - 定義 メモリーエラーを自動修復した際に送信します。
- gm2SystemStatusCodeChange
 - SnmpTrapOID (v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.2.1.0.2
 - Variables sysDescr, sysObjectID, gm2SystemUnitId, gm2SystemHealthFailureCode
 - 定義 システムステータスに変更が発生した場合に送信します。
- gm2SystemStatusAbnormal
 - SnmpTrapOID (v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.2.1.0.3
 - Variables sysDescr, sysObjectID, gm2SystemHealthStatus
 - 定義 システムステータスが異常状態になった場合に送信します。
- gm2SystemStatusNormal
 - SnmpTrapOID (v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.2.1.0.4
 - Variables sysDescr, sysObjectID, gm2SystemHealthStatus
 - 定義 システムが異常状態から復旧した際に送信します。
- gm2SystemStatusFaultActionShutdownAll
 - SnmpTrapOID (v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.2.1.0.5
 - Variables sysDescr, sysObjectID, gm2SystemHealthFailureCode
 - 定義 システム異常により装置の各ポートをシャットダウンした際に送信します。
- gm2SystemStatusLsiParityErrorDetected
 - SnmpTrapOID (v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.2.1.0.6
 - Variables sysDescr, sysObjectID
 - 定義 装置でパリティエラーを検知した際に送信します。
- gm2SystemStatusLsiParityErrorFixed
 - SnmpTrapOID (v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.2.1.0.7
 - Variables sysDescr, sysObjectID
 - 定義 装置でパリティエラーを修復した際に送信します。

- gm2SystemStatusLsiHardwareErrorDetected

SnmpTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.2.1.0.8
Variables	sysDescr, sysObjectID
定義	装置がハードウェアエラー状態になった際に送信します。
- gm2SystemStatusLsiHardwareErrorFixed

SnmpTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.2.1.0.9
Variables	sysDescr, sysObjectID
定義	装置のハードウェアエラー状態を解消した際に送信します。

4.2.3 gm2FunctionTrap

- gm2LoopDetectionPortDetected

SnmpTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.1.0.1
Variables	sysDescr, sysObjectID, ifIndex
定義	ポートでループを検知した場合に送信します。
- gm2LoopDetectionPortRecovered

SnmpTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.1.0.2
Variables	sysDescr, sysObjectID, ifIndex
定義	ポートで検知したループによるポート閉塞から復旧した場合に送信します。
- gm2LoopDetectionVlanDetected

SnmpTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.1.0.3
Variables	sysDescr, sysObjectID, ifIndex, dot1qVlanIndex
定義	VLAN でループを検知した場合に送信します。
- gm2LoopDetectionVlanRecovered

SnmpTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.1.0.4
Variables	sysDescr, sysObjectID, ifIndex, dot1qVlanIndex
定義	VLAN で検知したループによるポート閉塞から復旧した場合に送信します。
- gm2BroadcastStormOccurred

SnmpTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.2.0.1
Variables	sysDescr, sysObjectID, ifIndex
定義	ポートでブロードキャストストームを検知した際に送信します。
- gm2BroadcastStormCleared

SnmpTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.2.0.2
Variables	sysDescr, sysObjectID, ifIndex
定義	ポートでブロードキャストストームの解消を検知した際に送信します。

- gm2MulticastStormOccurred

SnmptTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.2.0.3
Variables	sysDescr, sysObjectID, ifIndex
定義	ポートでマルチキャストストームを検知した際に送信します。

- gm2MulticastStormCleared

SnmptTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.2.0.4
Variables	sysDescr, sysObjectID, ifIndex
定義	ポートでマルチキャストストームの解消を検知した際に送信します。

- gm2UnicastStormOccurred

SnmptTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.2.0.5
Variables	sysDescr, sysObjectID, ifIndex
定義	ポートでユニキャストストームを検知した際に送信します。

- gm2UnicastStormCleared

SnmptTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.2.0.6
Variables	sysDescr, sysObjectID, ifIndex
定義	ポートでユニキャストストームの解消を検知した際に送信します。

- gm2BroadcastStormPortShutdown

SnmptTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.2.0.7
Variables	sysDescr, sysObjectID, ifIndex
定義	ブロードキャストストームを検知してポートをシャットダウンした際に送信します。

- gm2MulticastStormPortShutdown

SnmptTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.2.0.8
Variables	sysDescr, sysObjectID, ifIndex
定義	マルチキャストストームを検知してポートをシャットダウンした際に送信します。

- gm2UnicastStormPortShutdown

SnmptTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.2.0.9
Variables	sysDescr, sysObjectID, ifIndex
定義	ユニキャストストームを検知してポートをシャットダウンした際に送信します。

- gm2StormPortShutdownRecovered

SnmpTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.2.0.10
Variables	sysDescr, sysObjectID, ifIndex
定義	ストームコントロール機能によるポートのシャットダウンを解消した際に送信します。

- gm2MacAuthFailure

SnmpTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.3.0.1
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2MacAuthMac, gm2MacAuthVid, ifIndex
定義	ポートで MAC アドレス認証に失敗した際に送信します。

- gm2WebAuthFailure

SnmpTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.4.0.1
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2WebAuthUsername, gm2WebAuthMac, gm2WebAuthIp, ifIndex
定義	ポートで Web 認証に失敗した際に送信します。

- gm2Dot1xAuthFailure

SnmpTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.5.0.1
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2Dot1xUsername, gm2Dot1xMac, ifIndex
定義	ポートで IEEE802.1X 認証に失敗した際に送信します。

- gm2LoginSuccess

SnmpTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.6.0.1
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2LoginUsername, gm2LoginFrom, gm2LoginIp
定義	装置へのログインに成功した際に送信します。

- gm2LoginFailure

SnmpTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.6.0.2
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2LoginUsername, gm2LoginFrom, gm2LoginIp
定義	装置へのログインに失敗した際に送信します。

- gm2Logout

SnmpTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.6.0.3
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2LoginUsername, gm2LoginFrom, gm2LoginIp
定義	ログインユーザーが装置からログアウトした送信します。

- gm2LacpMultipleLagDetect

SnmptTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.7.0.1
Variables	sysDescr, sysObjectID, dot3adAggActorAdminKey, ifIndex
定義	同一の LAG グループメンバーで異なる LAG ID の対向ポートを検知した際に送信します。

- gm2LacpMultipleSystemDetect

SnmptTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.7.0.2
Variables	sysDescr, sysObjectID, dot3adAggActorAdminKey, ifIndex
定義	同一の LAG グループメンバーで異なるシステム ID もしくはシステム優先度を持つ対向ポートを検知した際に送信します。

- gm2LacpTimeoutMismatchDetect

SnmptTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.7.0.3
Variables	sysDescr, sysObjectID, dot3adAggActorAdminKey, ifIndex
定義	同一の LAG グループメンバーで異なる LACP タイムアウト値を持つ対向ポートを検知した際に送信します。

- gm2LacpLacpduReceiveTimerExpired

SnmptTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.7.0.4
Variables	sysDescr, sysObjectID, dot3adAggActorAdminKey, ifIndex
定義	LACP タイムアウト期限内に LACP フレームを受信できない場合に送信します。

- gm2LacpPortDown

SnmptTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.7.0.5
Variables	sysDescr, sysObjectID, dot3adAggActorAdminKey, ifIndex
定義	LAG グループのメンバーからポートが除外された場合に送信します。

- gm2LacpPortUp

SnmptTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.7.0.6
Variables	sysDescr, sysObjectID, dot3adAggActorAdminKey, ifIndex
定義	LAG グループのメンバーにポートが追加された場合に送信します。

- gm2LacpLacduDetected

SnmptTrapOID	(v2c)1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.7.0.7
Variables	sysDescr, sysObjectID, dot3adAggActorAdminKey, ifIndex
定義	LACP のタイムアウトの状態で LACP フレームを受信した場合に送信します。

- gm2PoeSystemFault

SnmpTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.8.0.1
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2PoeSystemIndex
定義	PoE モジュールに異常が発生した際に送信します。

- gm2PoePortStopDeliveringPower

SnmpTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.8.0.2
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2PoePortIndex, gm2PoePortPowerStatus
定義	ポートで PoE 給電が停止した際に送信します。

- gm2PoePortAdminDisable

SnmpTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.8.0.3
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2PoePortIndex, gm2PoePortPowerAdminStatusCause
定義	ポートで PoE 給電が無効になった際に送信します。

- gm2PoePortAdminEnable

SnmpTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.8.0.4
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2PoePortIndex, gm2PoePortPowerAdminStatusCause
定義	ポートで PoE 給電が有効になった際に送信します。

- gm2MmrpPlusPortDown

SnmpTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.9.0.1
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2MmrpPlusRingIndex, gm2MmrpPlusRingName, ifIndex
定義	MMRP-Plus のアウェアポートがダウン状態になった際に送信します。

- gm2MmrpPlusPortListening

SnmpTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.9.0.2
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2MmrpPlusRingIndex, gm2MmrpPlusRingName, ifIndex
定義	MMRP-Plus のアウェアポートがリスニング状態に移行した際に送信します。

- gm2MmrpPlusPortListeningTimeout

SnmpTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.9.0.3
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2MmrpPlusRingIndex, gm2MmrpPlusRingName, ifIndex
定義	MMRP-Plus のアウェアポートのリスニングタイムアウトの際に送信します。

- gm2MmrpPlusPortForwarding

SnmptTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.9.0.4
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2MmrpPlusRingIndex, gm2MmrpPlusRingName, ifIndex
定義	MMRP-Plus のアウェアポートがフォワーディングに移行した際に送信します。

- gm2MmrpPlusPortDisable

SnmptTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.9.0.5
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2MmrpPlusRingIndex, gm2MmrpPlusRingName, ifIndex
定義	MMRP-Plus のアウェアポートが Failure に移行した際に送信します。

- gm2MmrpPlusPortDisableTimeout

SnmptTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.9.0.6
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2MmrpPlusRingIndex, gm2MmrpPlusRingName, ifIndex
定義	MMRP-Plus のアウェアポートの Failure タイムアウトの際に送信します。

- gm2MmrpPlusFdbFlush

SnmptTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.9.0.7
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2MmrpPlusRingIndex, gm2MmrpPlusRingName
定義	FDB フラッシュフレーム (MMRP-Plus) 受信により MAC アドレステーブルがクリアされた際に送信します。

- gm2BpduGuardAttackDetected

SnmptTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.10.0.1
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2BpduGuardPortMode, ifIndex
定義	BDPU ガード機能で Attacked 状態に移行した際に送信します。

- gm2BpduGuardAttackRecovered

SnmptTrapOID	(v2c) 1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.10.0.2
Variables	sysDescr, sysObjectID, gm2BpduGuardRecoveryType, ifindex
定義	BDPU ガード機能で Attacked 状態に移行したポートが Normal 状態に復旧した先に送信します。

4.3 プライベートトラップの対応バージョン

以下に、プライベートトラップのサポート開始バージョンを記載します。

本節に記載のないプライベートトラップについては、Ver.2.00 からサポートしています。

対応バージョン	プライベートトラップの種類
Ver. 2.01	<gm2HardwareTrap> ・ 冷却ファン関連 (1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.1.2.0.1～2) <gm2SystemTrap> ・ ハードウェアエラー関連 (1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.2.1.0.1、5～9) <gm2FunctionTrap> ・ ストームコントロール機能関連 (1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.2.0.1～10) ・ MAC アドレス認証機能関連 (1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.3.0.1) ・ Web 認証機能関連 (1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.4.0.1) ・ 802.1X 認証機能関連 (1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.5.0.1) ・ ログイン関連 (1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.6.0.1～3) ・ リンクアグリゲーション関連 (1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.7.0.1～7) ・ PoE 関連 (1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.8.0.1～4) ・ MMRP-Plus アウェア機能関連 (1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.9.0.1～7)
Ver. 2.02	<gm2FunctionTrap> ・ BPDU ガード機能関連 (1.3.6.1.4.1.278.109.2.5.3.10.0.1～2)

ApresiaLightGM200 シリーズ Ver.2.02 MIB 項目の実装仕様

Copyright(c) 2024 APRESIA Systems, Ltd.

2024 年 6 月 初版

APRESIA Systems 株式会社

東京都中央区築地二丁目 3 番 4 号

メトロシティ築地新富町 8 階

<https://www.apresiasystems.co.jp/>